产品分类目录

双向耦合器

双向耦合器在同一条射频传输路径中采样正向和反向功率，通常通过独立耦合端口输出。它适用于需要同时监测输出功率和反射功率的功放、天线馈电和射频测试系统。



产品: 1

版本: 1 · 修订日期: 2026-11-08



LCBDC-900-9000-35

0.9–9 GHz 双向 RF 耦合器，典型耦合度 35 dB

用于采样 0.9–9 GHz 的正向与反向信号，典型耦合度为 35 dB，插入损耗最大 0.3 dB。

频率范围: 数值: 0.9–9.0; 单位: GHz; 备注: 最小值: 0.9 GHz. 最大值: 9 GHz.

插入损耗: 数值: ≤0.3; 单位: dB; 备注: 最大值: 0.3 dB.

耦合度: 数值: 33 / 35 / 37; 单位: dB; 备注: 最小值: 33 dB. 典型值: 35 dB. 最大值: 37 dB.

方向性: 数值: 10 / 15; 单位: dB; 备注: 最小值: 10 dB. 典型值: 15 dB.

产品详情　　产品规格书

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。