バンドパスフィルタ・1300–2300 MHz

Ø2.2 mmの貫通穴とØ4 mm × 90°の皿穴に合わせて固定具を選定してください。ピンの軸は筐体底面から2 mmの位置にあります。

RF 特性

項目	値
通過帯域	1300–2300 MHz
通過帯域内挿入損失 [1]	≤ 2.5 dB
通過帯域内リップル [1]	≤ 1.3 dB
帯域外減衰量 · DC–1200 MHz	≥ 15 dB
帯域外減衰量 · 2400–6000 MHz	≥ 15 dB
VSWR [1]	≤ 1.80

[1] 1300–2300 MHz

設計定格 設計保証

項目	値
許容電力	1 W
動作温度	−40…+70 °C
保存温度	−55…+85 °C

機械仕様

項目	値
RF 端子	マイクロストリップ用丸ピン、Ø0.38 mm
RF インピーダンス	50 Ω
表面処理	銀めっき
筐体寸法	25 × 13 × 6 mm (RFピンの突出部を除く)
取付穴	4 × Ø2.2 mm貫通穴 (穴の中心間隔 20.5 × 8.5 mm · 皿もみ Ø4 mm × 90°)
筐体材質	H62黄銅
筐体角部半径	1 mm
筐体底面からのRFピン中心高さ	2 mm
筐体側縁からピン軸までの距離	6.5 mm

実装と取扱い

製品表面を清掃する際は、フィルタを洗浄液に浸さないでください。 ユニット全体の温度が 125 °C を超える場合は、ご注文前にご相談ください。 2000 MHzを超える周波数向けの多層マイクロ波基板の開口部にフィルタを埋め込む場合は、確実に接地してください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。