バンドパスフィルタ・1440–1740 MHz

通過帯域内のリップルは最大 0.5 dB です。4 つの取付穴の中心間ピッチは 20.5 × 8.5 mm です。

RF 特性

項目	値
通過帯域	1440–1740 MHz
通過帯域内挿入損失 [1]	≤ 2.0 dB
通過帯域内リップル [1]	≤ 0.5 dB
帯域外減衰量 · DC–1150 MHz	≥ 60 dBc
帯域外減衰量 · 1150–1220 MHz	≥ 40 dBc
帯域外減衰量 · 2000–2050 MHz	≥ 40 dBc
帯域外減衰量 · 2050–3200 MHz	≥ 60 dBc
VSWR [1]	≤ 1.50

[1] 1440–1740 MHz

設計定格 設計保証

項目	値
許容電力	1 W
動作温度	−40…+70 °C
保存温度	−55…+85 °C

機械仕様

項目	値
RF 端子	マイクロストリップ用丸ピン、2 × Ø0.38 mm
RF インピーダンス	50 Ω
表面処理	銀めっき
筐体寸法	25 × 13 × 6 mm (RFピンの突出部を除く)
取付穴	Ø2.2 mm の貫通穴 4 個 (穴の中心間隔 20.5 × 8.5 mm · 皿もみ Ø4 mm × 90°)
側面図でのRFピン中心軸のオフセット	2 mm (厚さ6 mmを示す側面図の筐体下端からの距離)
筐体角部半径	1 mm
RFピン中心軸のオフセット	6.5 mm (取付穴を示す図における筐体下端からの距離)

実装と取扱い

製品表面を清掃する際は、フィルタを洗浄液に浸さないでください。 ユニット全体の温度が 125 °C を超える場合は、ご注文前にご相談ください。 2000 MHzを超える周波数向けの多層マイクロ波基板の開口部にフィルタを埋め込む場合は、確実に接地してください。 2 本の RF ピンは筐体の相対する端面にあります。4 個の取り付け穴は筐体の四隅に長方形に配置されています。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。