帯域阻止フィルタ・2400–2485 MHz

DC–2390 MHzおよび2495–6000 MHzの両通過帯域で、挿入損失は3.5 dB以下です。2つのコネクタは筐体の同じ端面にあります。

RF 特性

項目	値
阻止帯域	2400–2485 MHz
阻止帯域減衰量	≥60 dB (2400–2485 MHz)
低域側通過帯域	DC–2390 MHz
高域側通過帯域	2495–6000 MHz
通過帯域挿入損失	≤3.5 dB (DC–2390 MHz / 2495–6000 MHz)
通過帯域 VSWR	≤1.8 (DC–2390 MHz / 2495–6000 MHz)

設計定格

項目	値
電力容量	150 W (設計保証)

代表測定値

項目	S12 (dB)	S11 VSWR
2300 MHz	-0.36	1.16
2350 MHz	-0.57	1.14
2390 MHz	-2.66	1.38
2395 MHz	-16.49	16.36
2400 MHz	-72.31	41.91
2410 MHz	-84.77	38.03
2420 MHz	-90.22	43.36
2430 MHz	-77.23	42.9
2450 MHz	-73.68	39.44
2470 MHz	-75.88	39.3
2485 MHz	-83.65	30.34
2490 MHz	-18.75	16.45
2495 MHz	-2.78	1.34
2550 MHz	-0.63	1.26

代表測定値

項目	S12 (dB)	S11 VSWR
2600 MHz	-0.44	1.1

機械・インターフェース仕様

項目	値
RF コネクタ	N-K
コネクタシェル材質	304 ステンレス鋼
RF インピーダンス	50 Ω
表面処理	黒色焼付塗装
本体長さ	300 mm
本体幅	72 mm
フランジ下面から筐体上面までの高さ	<55 mm
フランジ外縁間の長さ	320 mm
取付長穴の数	4
取付長穴の幅	4.5 mm
同一長穴の両端円弧の中心間距離	10 mm
長手方向の長穴中心間距離	310 mm
幅方向の長穴中心間距離	50 mm
コネクタ中心間距離	34 mm
側面図における筐体上端からRF軸までの距離	10 mm

取扱いと取付け

2つのRFコネクタは筐体の同じ端面にあります。 製品表面の清掃時に、製品を洗浄液へ浸漬しないでください。製品全体の温度が 125 °C を超える条件では、注文前に LCRF へご相談ください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。