帯域阻止フィルタ・3300–3600 MHz

DC–3280 MHzおよび3620–7000 MHzの両通過帯域で、挿入損失は3 dB以下です。2つのコネクタは筐体の同じ端面にあります。

RF 特性

項目	値
阻止帯域	3300–3600 MHz
阻止帯域減衰量	≥60 dB (3300–3600 MHz)
低域側通過帯域	DC–3280 MHz
高域側通過帯域	3620–7000 MHz
通過帯域挿入損失	≤3 dB (DC–3280 MHz / 3620–7000 MHz)
通過帯域 VSWR	≤1.8 (DC–3280 MHz / 3620–7000 MHz)

設計定格

項目	値
電力容量	50 W (設計保証)

シリーズの代表参考データ

N-KとSMA-Kの両コネクタ構成に共通する代表参考データです。

項目	S12 (dB)	S11 VSWR
3250 MHz	-0.64	1.39
3280 MHz	-2.47	1.35
3285 MHz	-8.87	3.69
3290 MHz	-19.63	10.63
3295 MHz	-35.72	17.44
3300 MHz	-77.64	30.33
3400 MHz	-70.27	48
3450 MHz	-76.72	41.52
3500 MHz	-78.03	43.54
3600 MHz	-82.41	37.49
3605 MHz	-37.37	18.78
3610 MHz	-20.15	11.47
3615 MHz	-10.24	6.61
3620 MHz	-2.67	1.37

シリーズの代表参考データ

N-KとSMA-Kの両コネクタ構成に共通する代表参考データです。

項目	S12 (dB)	S11 VSWR
3650 MHz	-0.73	1.42

機械・インターフェース仕様

項目	値
RF コネクタ	SMA-K
コネクタシェル材質	304 ステンレス鋼
RF インピーダンス	50 Ω
表面処理	黒色焼付塗装
本体長さ	300 mm
本体幅	70 mm
フランジ外縁間の長さ	320 mm
長手方向取付ピッチ	310 mm
幅方向取付ピッチ	62 mm
貫通穴径	4.5 mm
貫通穴数	4
コネクタ中心間距離	32 mm
フランジ厚さ	3 mm
側面図における筐体上端からRF軸までの距離	10.5 mm
全高	<45 mm

取扱いと取付け

2つのRFコネクタは筐体の同じ端面にあります。 製品表面の清掃時に、製品を洗浄液へ浸漬しないでください。製品全体の温度が 125 °C を超える条件では、注文前に LCRF へご相談ください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。