帯域阻止フィルタ・4400–5000 MHz

規定通過帯域はDC–4350 MHzと5050–7000 MHzで、挿入損失は最大3 dB、阻止帯域減衰量は50 dB以上です。高域側の広い通過帯域と300 × 70 mmの本体を組み合わせた構成です。

RF 特性

項目	値
阻止帯域	4400–5000 MHz
阻止帯域減衰量	≥50 dB (4400–5000 MHz)
低域側通過帯域	DC–4350 MHz
高域側通過帯域	5050–7000 MHz
通過帯域挿入損失	≤3 dB (DC–4350 MHz; 5050–7000 MHz)
通過帯域 VSWR	≤1.8 (DC–4350 MHz; 5050–7000 MHz)

設計定格

項目	値
電力容量	100 W (設計保証)

シリーズの代表参考データ

この代表データは複数のコネクタ構成に共通です。構成ごとに個別に測定したかは確認されていません。

項目	S12 (dB)	S11 VSWR
4200 MHz	-0.45	1.57
4350 MHz	-2.31	1.46
4360 MHz	-5.73	7.74
4370 MHz	-14.41	16.77
4380 MHz	-30.77	29.54
4400 MHz	-74.36	37.66
4450 MHz	-54.62	44.24
4600 MHz	-66.74	34.28
4800 MHz	-55.12	40.51
5000 MHz	-77.03	47.51
5020 MHz	-29.78	27.31
5030 MHz	-15.37	18.78
5040 MHz	-5.36	7.45
5050 MHz	-2.24	1.34

シリーズの代表参考データ

この代表データは複数のコネクタ構成に共通です。構成ごとに個別に測定したかは確認されていません。

項目	S12 (dB)	S11 VSWR
5200 MHz	-0.76	1.59

機械・インターフェース仕様

項目	値
RF コネクタ	SMA-K
コネクタシェル材質	304 ステンレス鋼
RF インピーダンス	50 Ω
表面処理	黒色焼付塗装
本体長さ	300 mm
本体幅	70 mm
フランジを含む全長	320 mm
長手方向取付ピッチ	310 mm
幅方向取付ピッチ	62 mm
貫通穴径	4.5 mm
コネクタ中心間距離	32 mm
フランジ厚さ	3 mm
本体上面からコネクタ軸までの距離	10.5 mm
全高	<45 mm
貫通穴数	4

取扱いと取付け

2つのRFコネクタは筐体の同じ端面にあります。 製品表面の清掃時に、製品を洗浄液へ浸漬しないでください。製品全体の温度が 125 °C を超える条件では、注文前に LCRF へご相談ください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。