帯域阻止フィルタ・4650–4770 MHz

通過帯域はDC–4630 MHzと4790–6500 MHzで、挿入損失は最大3 dBです。電力容量は設計保証値150 W、全高は45 mm未満です。

RF 特性

項目	値
阻止帯域	4650–4770 MHz
阻止帯域減衰量	≥70 dB (4650–4770 MHz)
低域側通過帯域	DC–4630 MHz
高域側通過帯域	4790–6500 MHz
通過帯域挿入損失	≤3 dB (DC–4630 MHz; 4790–6500 MHz)
通過帯域 VSWR	≤1.8 (DC–4630 MHz; 4790–6500 MHz)

設計定格

項目	値
電力容量	150 W (設計保証)

シリーズの代表参考データ

この代表データは複数のコネクタ構成に共通です。構成ごとに個別に測定したかは確認されていません。

項目	S12 (dB)	S11 VSWR
4600 MHz	-0.66	1.46
4630 MHz	-2.78	1.53
4635 MHz	-12.41	10.25
4640 MHz	-34.5	15.58
4645 MHz	-59.63	29.33
4650 MHz	-90.69	37.09
4680 MHz	-86.77	47.09
4710 MHz	-89.08	33.91
4740 MHz	-75.79	34.55
4770 MHz	-96.94	40.44
4775 MHz	-55.73	27.78
4780 MHz	-31.74	16.45
4785 MHz	-13.78	9.63
4790 MHz	-2.79	1.51

シリーズの代表参考データ

この代表データは複数のコネクタ構成に共通です。構成ごとに個別に測定したかは確認されていません。

項目	S12 (dB)	S11 VSWR
4800 MHz	-0.82	1.65

機械・インターフェース仕様

項目	値
RF コネクタ	N-K
コネクタシェル材質	304 ステンレス鋼
RF インピーダンス	50 Ω
表面処理	黒色焼付塗装
本体長さ	300 mm
本体幅	70 mm
フランジを含む全長	320 mm
長手方向取付ピッチ	310 mm
幅方向取付ピッチ	62 mm
貫通穴径	4.5 mm
コネクタ中心間距離	32 mm
フランジ厚さ	3 mm
本体上面からコネクタ軸までの距離	10.5 mm
全高	<45 mm
貫通穴数	4

取扱いと取付け

2つのRFコネクタは筐体の同じ端面にあります。 製品表面の清掃時に、製品を洗浄液へ浸漬しないでください。製品全体の温度が 125 °C を超える条件では、注文前に LCRF へご相談ください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。