帯域阻止フィルタ · 758–788 MHz

通過帯域はDC–728 MHzと818–3000 MHzで、挿入損失は最大2 dBです。電力容量は設計保証値50 Wで、201 × 30 mmの筐体本体は黒色焼付塗装仕上げです。

RF 特性

項目	値
阻止帯域	758–788 MHz
阻止帯域減衰量	≥50 dB (758–788 MHz)
低域側通過帯域	DC–728 MHz
高域側通過帯域	818–3000 MHz
通過帯域挿入損失	≤2 dB (DC–728 MHz; 818–3000 MHz)
通過帯域 VSWR	≤1.8 (DC–728 MHz; 818–3000 MHz)

設計定格

項目	値
電力容量	50 W (設計保証)
動作温度	–10…+50 °C (設計保証)

シリーズの代表参考データ

この代表データは複数のコネクタ構成に共通です。構成ごとに個別に測定したかは確認されていません。

項目	S12 (dB)	S11 VSWR
700 MHz	-0.27	1.54
728 MHz	-1.68	1.33
738 MHz	-3.36	3.38
748 MHz	-12.71	14.77
758 MHz	-73.79	38.57
760 MHz	-66.81	45.1
768 MHz	-66.48	43.02
770 MHz	-72.51	45.79
778 MHz	-66.39	33.39
780 MHz	-53.65	44.22
788 MHz	-61.75	41.51
798 MHz	-14.12	15.15

シリーズの代表参考データ

この代表データは複数のコネクタ構成に共通です。構成ごとに個別に測定したかは確認されていません。

項目	S12 (dB)	S11 VSWR
808 MHz	-3.65	4.02
818 MHz	-1.72	1.38
850 MHz	-0.33	1.06

機械・インターフェース仕様

項目	値
RF コネクタ	N-K
コネクタシェル材質	304 ステンレス鋼
RF インピーダンス	50 Ω
表面処理	黒色焼付塗装
本体長さ	201 mm
本体幅	30 mm
本体高さ	18 mm
長手方向取付ピッチ	195 mm
幅方向取付ピッチ	24 mm
ねじ深さ	6 mm
側面図における下端からRF軸までの距離	9 mm
本体側辺からコネクタ軸までの距離	15 mm
取付ねじ穴	4 × M2.5

取扱いと取付け

2つのRFコネクタは筐体の対向する端面にあります。 製品表面の清掃時に、製品を洗浄液へ浸漬しないでください。 製品全体の温度が 125 °C を超える条件では、注文前に LCRF へご相談ください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。