帯域阻止フィルタ · 788–798 MHz

通過帯域はDC–758 MHzと828–3300 MHzで、挿入損失は最大2 dBです。許容電力50 Wと動作温度–10…+50 °Cは設計保証です。本体寸法は201 × 30 × 18 mmです。

RF 特性

項目	値
阻止帯域	788–798 MHz
阻止帯域減衰量	≥50 dB (788–798 MHz)
低域側通過帯域	DC–758 MHz
高域側通過帯域	828–3300 MHz
通過帯域挿入損失	≤2 dB (DC–758 MHz; 828–3300 MHz)
通過帯域 VSWR	≤1.8 (DC–758 MHz; 828–3300 MHz)

設計定格

項目	値
電力容量	50 W (設計保証)
動作温度	–10…+50 °C (設計保証)

シリーズの代表参考データ

この代表データは複数のコネクタ構成に共通です。構成ごとに個別に測定したかは確認されていません。

項目	S12 (dB)	S11 VSWR
725 MHz	-0.24	1.54
758 MHz	-1.76	1.31
768 MHz	-3.24	3.66
778 MHz	-10.85	11.79
788 MHz	-76.96	46.06
790 MHz	-56.78	47.09
792 MHz	-61.92	39.04
793 MHz	-80.05	44.37
794 MHz	-56.09	46.17
796 MHz	-67.56	48.27
798 MHz	-70.68	35.64
808 MHz	-10.66	13.57

シリーズの代表参考データ

この代表データは複数のコネクタ構成に共通です。構成ごとに個別に測定したかは確認されていません。

項目	S12 (dB)	S11 VSWR
818 MHz	-3.18	3.97
828 MHz	-1.69	1.26
850 MHz	-0.33	1.16

機械・インターフェース仕様

項目	値
RF コネクタ	SMA-K
コネクタシェル材質	304 ステンレス鋼
RF インピーダンス	50 Ω
表面処理	黒色焼付塗装
本体長さ	201 mm
本体幅	30 mm
本体高さ	18 mm
長手方向取付ピッチ	195 mm
幅方向取付ピッチ	24 mm
側面図における下端からRF軸までの距離	9 mm
本体側辺からコネクタ軸までの距離	15 mm
取付穴数	4
取付ねじ穴	M2.5
ねじ深さ	6 mm

取扱いと取付け

2つのRFコネクタは筐体の対向する端面にあります。 製品表面の清掃時に、製品を洗浄液へ浸漬しないでください。 製品全体の温度が 125 °C を超える条件では、注文前に LCRF へご相談ください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。