帯域阻止フィルタ・834–836 MHz

通過帯域は DC–804 MHz および 866–3000 MHz で、挿入損失は 2 dB 以下です。取付けには深さ 6 mm の M2.5 ねじ穴を使用します。

RF 特性

項目	値
阻止帯域	834–836 MHz
阻止帯域減衰量	≥50 dB (834–836 MHz)
低域側通過帯域	DC–804 MHz
高域側通過帯域	866–3000 MHz
通過帯域挿入損失	≤2 dB (DC–804 MHz; 866–3000 MHz)
通過帯域 VSWR	≤1.8 (DC–804 MHz; 866–3000 MHz)

設計定格

項目	値
電力容量	50 W (設計保証)
動作温度	–10…+50 °C (設計保証)

シリーズの代表参考データ

この代表データは複数のコネクタ構成に共通です。構成ごとに個別に測定したかは確認されていません。

項目	S12 (dB)	S11 VSWR
775 MHz	-0.24	1.5
804 MHz	-0.4	1.27
814 MHz	-1.11	1.44
824 MHz	-9.35	8.86
834 MHz	-54.61	27.51
835 MHz	-62.65	29.41
836 MHz	-55.34	22.67
846 MHz	-10.36	7.74
856 MHz	-1.03	1.34
866 MHz	-0.43	1.23
900 MHz	-0.29	1.44

機械・インターフェース仕様

項目	値
RF コネクタ	N-K
RF インピーダンス	50 Ω
コネクタシェル材質	304 ステンレス鋼
表面処理	黒色焼付塗装
本体長さ	201 mm
本体幅	30 mm
本体高さ	18 mm
長手方向取付ピッチ	195 mm
幅方向取付ピッチ	24 mm
側面図における下端からRF軸までの距離	9 mm
本体側辺からコネクタ軸までの距離	15 mm
取付ねじ穴数	4
取付ねじの呼び	M2.5
ねじ深さ	6 mm

取扱いと取付け

2つのRFコネクタは筐体の対向する端面にあります。 製品表面の清掃時に、製品を洗浄液へ浸漬しないでください。 製品全体の温度が 125 °C を超える条件では、注文前に LCRF へご相談ください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。