帯域阻止フィルタ · 859–894 MHz

DC–829 MHz および 924–3500 MHz での挿入損失は 2 dB 以下です。表面は灰色焼付塗装で、設計保証の動作温度範囲は –10…+50 °C です。

RF 特性

項目	値
阻止帯域	859–894 MHz
阻止帯域減衰量	≥50 dB (859–894 MHz)
低域側通過帯域	DC–829 MHz
高域側通過帯域	924–3500 MHz
通過帯域挿入損失	≤2 dB (DC–829 MHz; 924–3500 MHz)
通過帯域 VSWR	≤1.8 (DC–829 MHz; 924–3500 MHz)

設計定格

項目	値
電力容量	50 W (設計保証)
動作温度	–10…+50 °C (設計保証)

シリーズの代表参考データ

この代表データは複数のコネクタ構成に共通です。構成ごとに個別に測定したかは確認されていません。

項目	S12 (dB)	S11 VSWR
800 MHz	-0.31	1.41
829 MHz	-1.61	1.5
839 MHz	-3.25	1.34
849 MHz	-10.77	4.25
859 MHz	-74.40	15.18
865 MHz	-70.78	47.22
869 MHz	-65.06	39.42
875 MHz	-56.17	31.47
885 MHz	-76.03	46.9
889 MHz	-79.84	49.78
894 MHz	-75.68	31.52
904 MHz	-11.09	14.39

シリーズの代表参考データ

この代表データは複数のコネクタ構成に共通です。構成ごとに個別に測定したかは確認されていません。

項目	S12 (dB)	S11 VSWR
914 MHz	-3.34	3.96
924 MHz	-1.83	1.31
950 MHz	-0.42	1.53

機械・インターフェース仕様

項目	値
RF コネクタ	N-K
RF インピーダンス	50 Ω
コネクタシェル材質	304 ステンレス鋼
表面処理	灰色焼付塗装
本体長さ	201 mm
本体幅	30 mm
本体高さ	18 mm
長手方向取付ピッチ	195 mm
幅方向取付ピッチ	24 mm
側面図における下端からRF軸までの距離	9 mm
本体側辺からコネクタ軸までの距離	15 mm
取付ねじ穴数	4
取付ねじの呼び	M2.5
ねじ深さ	6 mm

取扱いと取付け

2つのRFコネクタは筐体の対向する端面にあります。 製品表面の清掃時に、製品を洗浄液へ浸漬しないでください。 製品全体の温度が 125 °C を超える条件では、注文前に LCRF へご相談ください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。