

5-6 GHz 標準100 W RFパワーアンプモジュール

LCPAM-5000-6000-100Aは5-6 GHzで飽和出力が標準100 W、最小80 W、PSAT時の利得が標準50 dBです。測定条件は28 VDC、25 °C、50 Ωです。



電気仕様 · 28 VDC; 25 °C; 50 Ω

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	BW	5000	-	6000	MHz
飽和 RF 出力電力	PSAT	80	100	-	W
電力利得 (PSAT)	Gp	-	50	-	dB
電力利得平坦度 (PSAT)	ΔGp	-	±1	-	dB
入力反射特性 (S11)	S11	-	-15	-	dB
100 W 出力時の高調波	H	-	-20	-	dBc
スプリアス信号 (PSAT)	Spur	-	-60	-	dBc
入出力インピーダンス	-	-	50	-	Ω
動作電圧	VDC	-	28	-	V
電力付加効率 (100 W)	Eff	-	43	-	%
Pout = 100 W 時の消費電流	IDD	-	8.5	-	A

監視および保護

項目	仕様
監視	RS485による温度・電流・出力電力・SWR情報
過温度保護	85 °C超で自動停止、60 °C未満に戻ると自動再開
過電流保護	12 A超で自動停止、電流が正常範囲に戻ると再開
出力 VSWR 保護	SWRが5を超えると停止し、3 sごとに再確認。5回確認後も5を超える場合は外部接続を点検し、電源を再投入。

絶対最大定格

項目	定格
損傷を生じない RF 入力電力	+10 dBm
Pout = 100 W 時の負荷 VSWR	5:1 — 全負荷位相・振幅、100 W出力で連続
熱過負荷	85 °C — 停止

環境仕様・設計目標；案件ごとの確認が必要

項目	最小値	代表値	最大値	単位
動作温度	-20	-	50	°C
保存温度	-25	-	65	°C

機械仕様

項目	値	単位
外形寸法	160 × 120 × 25 (最大値)	mm
質量	2.5 (最大値)	kg
RF 入力コネクタ	SMA — メス	-
RF 出力コネクタ	N-K — メス	-
DC／制御インターフェース	ハイブリッド 7 ピン D-Sub オス	-

DC および制御インターフェース

ピン番号	説明	仕様
A1	VDD	28 VDC
A2	GND	グラウンド
1	イネーブル	TTLハイレベル（3.3 V）、内部プルダウン
2	RS485+	RS485シリアル通信
3	RS485-	RS485シリアル通信

組み込み前に確認する項目

項目	仕様
組み込み前の確認	制御インターフェースを接続する前に、ピン4・5の機能を確認してください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。