


Усилитель и сумматор с четырьмя входами 300–1100 MHz

Четыре активных тракта и выход RF; типовые усиление 30 dB, Psat 5 dBm и ток 350 mA.



Электрические характеристики

Параметр	Значение	Единица	Примечания
Рабочая частота	300–1100	MHz	-
Усиление	30	dB	Типовое: 30 dB.
Мощность насыщения выхода (Psat)	5	dBm	Выход насыщения Psat, не P1dB и не гарантированная линейная мощность. Типовое: 5 dBm.
Входной S11 (значение со знаком из источника)	-10	dB	Сохранён отрицательный S11, без преобразования в положительные возвратные потери. Типовое: -10 dB.
Напряжение питания	5	VDC	Типовое: 5 VDC.
Динамический ток	350	mA	Типовое: 350 mA.

Абсолютные максимальные значения

Параметр	Значение	Единица
Абсолютно максимальное напряжение питания	≤7 (Абсолютный максимум; непрерывная работа или характеристики на пределе не установлены. Максимум: 7 VDC.)	VDC
Абсолютно максимальная входная мощность	≤12 (Абсолютный максимум; непрерывная работа или характеристики на пределе не установлены. Максимум: 12 dBm.)	dBm
Рабочая температура	-40–+70	°C
Температура хранения	-40–+85	°C

Интерфейсы и контакты

Параметр	Значение	Единица
Число входов RF	4	-
Число объединённых выходов RF	1	-

Интерфейсы и контакты

Параметр	Значение	Единица
Тракты усиления и объединения	Четыре усиленных входа объединяются в один выход (Источник не задаёт условия проверки отдельного тракта или одновременных входов, входную развязку и баланс амплитуды/фазы; гарантированное улучшение от объединения не выводится.)	-
Разъём входа RF	Гнездо SMA-K	-
Разъём выхода RF	Гнездо SMA-K	-
Интерфейс питания DC	Проходной конденсатор	-
Контакт заземления	Металлическая пластина заземления	-

Механические характеристики

Параметр	Значение	Единица
Размеры корпуса	80 × 60 × 14	mm
Расстояние между центрами креплений	55.6 × 75.6	mm
Крепёжные отверстия	4 × Ф2.7Т (Сохранено исходное обозначение 4×Ф2.7Т. Источник не раскрывает Т; трактовка как сквозного отверстия не подтверждена.)	mm

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.