


Четырёхканальный RF-делитель 30–100 MHz, 100 W

Делит полосу 30–100 MHz на четыре тракта с заявленной мощностью 100 W и типовыми потерями 0.9 dB. Баланс фаз  $\leq \pm 5^\circ$ .



Электрические характеристики

| Параметр              | Значение                                                         | Единица |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| Обозначение модели    | LCPD-30-100-100-4                                                | -       |
| Диапазон частот       | 30–100 (Минимум: 30 MHz. Максимум: 100 MHz.)                     | MHz     |
| Число каналов         | 4                                                                | -       |
| Вносимые потери       | 0.9 (Типовое: 0.9 dB.)                                           | dB      |
| Баланс амплитуд       | $\leq \pm 0.2$ (Сохранена знаковая запись баланса из источника.) | dB      |
| Баланс фаз            | $\leq \pm 5$ (Сохранена знаковая запись баланса из источника.)   | °       |
| КСВН                  | $\leq 1.5$ (Максимум: 1.5.)                                      | -       |
| Допустимая мощность   | 100                                                              | W       |
| Развязка              | 17                                                               | dB      |
| Тип разъёма           | SMA-K                                                            | -       |
| Обработка поверхности | Проводящее покрытие                                              | -       |

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.