Bant geçiren filtre · 1164–1236 MHz

Sinyalin kapladığı bandın tamamının 1164–1236 MHz içinde kaldığını doğrulayın. Kayıp bütçesinde bu aralıktaki azami ekleme kaybını kullanın.

RF Performansı

Parametre	Değer
Geçiş Bandı	1164–1236 MHz
Geçiş Bandı Ekleme Kaybı [1]	≤ 5.0 dB
Geçiş Bandı Dalgalanması [1]	≤ 1.0 dB
Bant Dışı Bastırma · DC–1050 MHz	≥ 40 dBc
Bant Dışı Bastırma · 1380–3000 MHz	≥ 40 dBc
VSWR [1]	≤ 1.5

[1] 1164–1236 MHz

Tasarım Değerleri

Tasarım gereği garanti edilir

Parametre	Değer
Güç Kapasitesi	2 W
Çalışma Sıcaklığı	−40...+70 °C
Depolama Sıcaklığı	−55...+85 °C

Mekanik Özellikler

Parametre	Değer
RF Arayüzü	SMA-K
RF Empedansı	50 Ω
Yüzey Kaplaması	Gümüş kaplama
Gövde boyutları	40.4 × 12 × 10 mm (Konnektör çıkıntısı hariç)
Montaj delikleri	4 adet M2 montaj dişi (Delik merkezleri arası mesafe 37.4 × 9 mm)

Montaj ve kullanım

Filtreyi temizleme sıvısına daldırmadan ürün yüzeyini temizleyin.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.