# Bant Geçiren Filtre 1526–1536 MHz

Bant dışı bastırma · ≥50 dB (DC–1516 MHz) / ≥50 dB (1546–2000 MHz). RF Empedansı 50 Ω. Gövde Ölçüleri 106 × 73 × 26 mm.

## RF Performansı

| Parametre | Değer |
|---|---|
| Geçiş Bandı | 1526–1536 MHz |
| Geçiş Bandı Ekleme Kaybı [1] | ≤3 dB |
| Geçiş Bandı Dalgalanması [1] | ≤1 dB |
| Bant dışı bastırma [2] | ≥50 dB |
| Bant dışı bastırma [3] | ≥50 dB |
| VSWR [1] | ≤1.6:1 |

[1] 1526–1536 MHz
[2] DC–1516 MHz
[3] 1546–2000 MHz

## Tasarım Değerleri

| Parametre | Değer |
|---|---|
| Güç Kapasitesi | 50 W |
| Çalışma Sıcaklığı | −10…+55 °C |

## Mekanik Özellikler

| Parametre | Değer |
|---|---|
| RF Empedansı | 50 Ω |
| Gövde Ölçüleri | 106 × 73 × 26 mm |
| RF Arayüzü | N-F |
| Gövde Malzemesi | Al 6061 |
| Montaj deliklerinin merkez aralığı | 101 × 68 mm |
| Geçişli montaj delikleri | 4 × Ø2.8 mm |
| Ayar vidası çıkıntısı | <6 mm |
| RF konnektör ekseninin gövde tabanından yüksekliği | 13 mm |

## Şasi Montajı

RF konnektörleri gövdenin karşılıklı uçlarındadır ve yanal konumları farklıdır. Filtreyi temizleme sıvısına daldırmadan ürün yüzeyini temizleyin.

**Belge notu**

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.