Bant durduran filtre · 3400–3600 MHz

DC–3380 MHz ve 3620–7000 MHz geçirme bantlarının her birinde ekleme kaybı en fazla 3.5 dB'dir. İki konnektör gövdenin aynı ucundadır.

RF Performansı

Parametre	Değer
Durdurma bandı	3400–3600 MHz
Durdurma bandı bastırması	≥70 dB (3400–3600 MHz)
Alt geçirme bandı	DC–3380 MHz
Üst geçirme bandı	3620–7000 MHz
Geçirme bandı araya girme kaybı	≤3.5 dB (DC–3380 MHz / 3620–7000 MHz)
Geçirme bandı VSWR	≤1.8 (DC–3380 MHz / 3620–7000 MHz)

Tasarım Değerleri

Parametre	Değer
Güç kapasitesi	150 W (Tasarım garantili)
Üçüncü dereceden intermodülasyon	–140 dBc (2 × 43 dBm; Tasarım garantili)

Tipik Ölçümler

Parametre	S12 (dB)	S11 VSWR
3350 MHz	-0.65	1.49
3380 MHz	-2.54	1.44
3385 MHz	-7.56	8.86
3390 MHz	-24.58	16.41
3395 MHz	-56.72	28.75
3400 MHz	-96.56	36.94
3450 MHz	-80.47	40.13
3500 MHz	-83.11	37.36
3550 MHz	-81.46	48.48
3600 MHz	-91.35	37.98
3605 MHz	-57.37	22.37
3610 MHz	-26.78	15.44
3615 MHz	-8.13	9.96

Tipik Ölçümler

Parametre	S12 (dB)	S11 VSWR
3620 MHz	-2.89	1.37
3650 MHz	-0.85	1.43

Mekanik ve Arayüz Özellikleri

Parametre	Değer
RF konnektörü	N-K
Konnektör gövde malzemesi	304 paslanmaz çelik
RF empedansı	50 Ω
Yüzey kaplaması	Siyah fırın boya
Gövde uzunluğu	300 mm
Gövde genişliği	70 mm
Flanşların dış kenarları arasındaki uzunluk	320 mm
Boyuna montaj aralığı	310 mm
Enine montaj aralığı	62 mm
Geçiş deliği çapı	4.5 mm
Geçiş deliği sayısı	4
Konnektör merkezleri arası mesafe	32 mm
Flanş kalınlığı	3 mm
Yan görünüşte RF ekseninin üst kenara uzaklığı	10.5 mm
Toplam yükseklik	<45 mm

Kullanım ve Montaj

Her iki RF konnektörü de gövdenin aynı ucundadır. Ürünü temizleme sıvısına daldırmadan yüzeyini temizleyin. Ürünün genel sıcaklığının 125 °C'yi aştığı koşullar için siparişten önce LCRF ile görüşün.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.