带通滤波器 · 1600–3000 MHz

3200 MHz 的抑制限值用于该指定频点。安装时可按带沉孔的通孔位置对齐两侧圆针。

射频性能

参数	数值
通带	1600–3000 MHz
通带插入损耗 [1]	≤ 3.0 dB
带内波动 [1]	≤ 1.0 dB
带外抑制 · DC–1200 MHz	≥ 60 dB
带外抑制 · 1200–1350 MHz	≥ 30 dB
带外抑制 · 3200 MHz [2]	≥ 15 dB
带外抑制 · 3450–3700 MHz	≥ 30 dB
带外抑制 · 3700–6000 MHz	≥ 60 dB
电压驻波比 [1]	≤ 1.50

[1] 1600–3000 MHz
[2] 3200 MHz

设计额定值 设计保证

参数	数值
承受功率	2 W
工作温度	−40…+70 °C
储存温度	−55…+85 °C

机械规格

参数	规格值
射频接口	微带圆针，Ø0.38 mm
射频阻抗	50 Ω
表面处理	镀银
壳体尺寸	25 × 13 × 6 mm (不含射频针伸出部分)
安装孔	4 个 Ø2.2 mm 通孔 (孔中心距 20.5 × 8.5 mm · 沉头孔 Ø4 mm × 90°)
RF 针中心轴距壳体底面的高度	2 mm
圆针轴线至壳体侧边距离	6.5 mm
壳体圆角半径	1 mm

安装与操作

清洁产品表面时，不得将滤波器浸入清洗液。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。