带通滤波器 · 8000–9000 MHz

通带内波动最大为 1.0 dB。四个安装孔的中心距为 34 × 10 mm。

射频性能

参数	数值
通带	8000–9000 MHz
通带插入损耗 [1]	≤ 2.0 dB
带内波动 [1]	≤ 1.0 dB
带外抑制 · DC–7500 MHz	≥ 60 dBc
带外抑制 · 9500–18000 MHz	≥ 60 dBc
电压驻波比 [1]	≤ 1.50

[1] 8000–9000 MHz

设计额定值 设计保证

参数	数值
承受功率	10 W
工作温度	−40...+70 °C
储存温度	−55...+85 °C

机械规格

参数	规格值
射频接口	微带圆针，2 × Ø0.38 mm
射频阻抗	50 Ω
表面处理	镀银
壳体尺寸	37 × 13 × 7 mm (不含射频针伸出部分)
安装孔	4 个 M1.6 螺纹通孔 (孔中心距 34 × 10 mm)
侧视图中的射频针中心轴偏距	3.5 mm (以标注壳体厚度 7 mm 的侧视图中所示下边缘为基准)
壳体圆角半径	1 mm
射频针中心轴偏距	6.5 mm (以安装孔视图中所示的壳体下边缘为基准)

安装与操作

清洁产品表面时，不得将滤波器浸入清洗液。 两个 RF 引脚分别位于壳体相对的两端，四个安装孔在壳体四角呈矩形排列。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。