带阻滤波器 · 3400–3600 MHz

在 DC–3380 MHz 和 3620–7000 MHz 两段通带内，插入损耗均不超过 3.5 dB。两个射频接口位于壳体同一端。

射频性能

参数	数值
阻带	3400–3600 MHz
阻带抑制	≥70 dB (3400–3600 MHz)
低端通带	DC–3380 MHz
高端通带	3620–7000 MHz
通带插入损耗	≤3.5 dB (DC–3380 MHz / 3620–7000 MHz)
通带驻波比	≤1.8 (DC–3380 MHz / 3620–7000 MHz)

设计额定值

参数	数值
功率容量	150 W (设计保证)
三阶互调	−140 dBc (2 × 43 dBm; 设计保证)

典型测量数据

参数	S12 (dB)	S11 VSWR
3350 MHz	-0.65	1.49
3380 MHz	-2.54	1.44
3385 MHz	-7.56	8.86
3390 MHz	-24.58	16.41
3395 MHz	-56.72	28.75
3400 MHz	-96.56	36.94
3450 MHz	-80.47	40.13
3500 MHz	-83.11	37.36
3550 MHz	-81.46	48.48
3600 MHz	-91.35	37.98
3605 MHz	-57.37	22.37
3610 MHz	-26.78	15.44
3615 MHz	-8.13	9.96
3620 MHz	-2.89	1.37

典型测量数据

参数	S12 (dB)	S11 VSWR
3650 MHz	-0.85	1.43

机械与接口规格

参数	规格值
射频接口	N-K
连接器外壳材质	304 不锈钢
射频阻抗	50 Ω
表面处理	黑色烤漆
机身长度	300 mm
机身宽度	70 mm
法兰外缘间总长	320 mm
纵向安装孔中心距	310 mm
横向安装孔中心距	62 mm
通孔直径	4.5 mm
通孔数量	4
连接器中心距	32 mm
法兰厚度	3 mm
侧视图中 RF 轴线距上缘	10.5 mm
总高	<45 mm

使用与安装

两个射频连接器位于外壳的同一端面。 清洗产品表面时，不得将产品浸泡在清洗液中。若使用条件会使产品整体温度超过 125 °C，请在订货前与 LCRF 协商。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。