


2700–3500 MHz 6位 GaAs MMIC 数控移相器裸片

移相均方根误差: 1° (典型值); 插入损耗: 5.5 dB (典型值); 移相范围: 5.625° (最小值) / 354.375° (最大值). 裸片尺寸: 3.3 × 1.5 × 0.1 mm.



RF 特性 · TA = +25 °C; VEE = -5 V

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
工作频率	-	2700	-	3500	2700–3500	MHz
插入损耗	-	-	5.5	-	-	dB
移相范围	-	5.625	-	354.375	-	°
移相均方根误差	-	-	1	-	-	°
移相附加调幅	-	-	±0.5	-	-	dB
输入驻波比	-	-	1.3	-	-	-
输出驻波比	-	-	1.3	-	-	-

直流偏置与电流 · TA = +25 °C

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
负电源电压	-	-5.3	-5	-4.7	-	V
负电源静态电流	-	-	0.002	-	-	A
输入驱动电流	-	-	0.2	-	VIH = +5 V; TTL	mA
输入高电平电压	-	4	-	5	-	V
输入低电平电压	-	0	-	0.4	-	V
移相步进	-	-	-	-	5.625	°

极限参数

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
最小负电源电压	-	-6	-	-	V
输入驱动电流	-	-	-	0.3	mA
最大输入功率	-	-	-	20	dBm


环境参数

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
储存温度	-	-65	-	150	°C
工作温度	-	-55	-	85	°C

裸片尺寸

参数	数值	单位
裸片尺寸	3.3 × 1.5 × 0.1	mm

机械外形尺寸图



所有尺寸单位为 mm [in]。

压点定义

序号	功能符号	功能	说明
1, 3, 4, 6	GND	接地；无需键合	-
2	RF1	RF 端口	1
5	RF2	RF 端口	2
7, 14	VEE	直流偏置	-5 V
8	P6	移相控制	180°; TTL
9	P5	移相控制	90°; TTL
10	P4	移相控制	45°; TTL
11	P3	移相控制	22.5°; TTL
12	P2	移相控制	11.25°; TTL

压点定义

序号	功能符号	功能	说明
13	P1	移相控制	5.625°; TTL

控制真值表 · H = +5 V; L = 0 V

状态	P1	P2	P3	P4	P5	P6
参考态	L	L	L	L	L	L
5.625°	H	L	L	L	L	L
11.25°	L	H	L	L	L	L
22.5°	L	L	H	L	L	L
45°	L	L	L	H	L	L
90°	L	L	L	L	H	L
180°	L	L	L	L	L	H

当前出版记录 · 1.3 · 2026-10-27. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.2.

裸片集成与偏置时序

控制接口: 并行 TTL 控制.


机械参考图适用范围

依据源资料绘制的毫米制尺寸参考图。仅含已确认的部分信息，不作为完整制造或引线键合图。

性能曲线


以下图表来自原规格书，请结合每张图标明的工作条件阅读。

插入损耗。
依照源图曲线重新绘制，图中读数为近似值。



[来源](#)

输入匹配、输出匹配、移相均方根误差、移相附加调幅。
依照源图曲线重新绘制，图中读数为近似值。



[来源](#)

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。