Ürün kataloğu

Dupleksleyiciler

RF duplekserler, ayrı frekans bantlarındaki verici ve alıcı yollarını ortak anten portuna bağlar. Yol kayıpları ve verici-alıcı yalıtımı, eşzamanlı çalışma koşullarını karşılamalıdır.



Ürünler: 6

Revizyon: 6 · Revizyon tarihi: 2026-11-21

LCDUP-L-0-2750-H-3300-8500-IL2MAX

SMA-F Konnektörlü Duplekser

COM ortak RF portudur. LOW 0–2750 MHz, HIGH 3300–8500 MHz aralığını kapsar.

Ortak RF Portu: Değer: COM

Geçiş Bandı LOW: Değer: 0–2750 MHz; Birim: MHz

Geçiş Bandı HIGH: Değer: 3300–8500 MHz; Birim: MHz

Geçiş Bandı Ekleme Kaybı LOW: Değer: ≤2 dB; Birim: dB

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası

LCDUP-L-1710-2690-H-3420-13370

SMA-K Konnektörlü Duplekser

L, 1710–2690 MHz aralığını, H ise 3420–13370 MHz aralığını kapsar. Ortak port com olarak işaretlenmiştir.

Ortak RF Portu: Değer: com

Geçiş Bandı L: Değer: 1710–2690 MHz; Birim: MHz

Geçiş Bandı H: Değer: 3420–13370 MHz; Birim: MHz

Geçiş Bandı Ekleme Kaybı L: Değer: ≤0.7 dB; Birim: dB

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası

LCDUP-L-699-960-H-1398-6000

SMA-K Konnektörlü Duplekser

L yolu 699–960 MHz, H yolu 1398–6000 MHz aralığını kapsar. Ortak port com olarak işaretlenmiştir.

Ortak port: Değer: com

Geçiş Bandı L: Değer: 699–960 MHz; Birim: MHz

Geçiş Bandı H: Değer: 1398–6000 MHz; Birim: MHz

Geçiş Bandı Ekleme Kaybı L: Değer: ≤0.5 dB; Birim: dB

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası

LCDUP-RX-12996-13036-TX-13159-13199-IL2p5MAX

Alma ve gönderme duplekseri · 12996–13036 / 13159–13199 MHz

Ortak IN konektörü, 12996–13036 MHz RX ve 13159–13199 MHz TX yollarına bağlanır.

Geçiş Bandı RX: Değer: 12996–13036 MHz; Birim: MHz

Geçiş Bandı TX: Değer: 13159–13199 MHz; Birim: MHz

Geçiş Bandı Ekleme Kaybı RX: Değer: ≤ 2.5 dB (12996–13036 MHz); Birim: dB

Geçiş Bandı Ekleme Kaybı TX: Değer: ≤ 2.5 dB (13159–13199 MHz); Birim: dB

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası

LCDUP-RX-600-1000-TX-1600-3000-IL0p8MAX-S50X40

SMA-K Alım ve İletim Duplekseri

RX 600–1000 MHz, TX 1600–3000 MHz aralığını kapsar. Gövde tabanı 50 × 40 mm ölçüsündedir.

Ortak port: Değer: RX ve TX'in karşı tarafındaki konnektör

Geçiş Bandı RX: Değer: 600–1000 MHz; Birim: MHz

Geçiş Bandı TX: Değer: 1600–3000 MHz; Birim: MHz

Geçiş Bandı Ekleme Kaybı RX: Değer: ≤0.8 dB; Birim: dB

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası

LCDUP-RX-7000-7175-TX-7325-7500

Alma ve gönderme duplekseri · 7000–7175 / 7325–7500 MHz

Alma kolu 7000–7175 MHz, gönderme kolu 7325–7500 MHz aralığını kapsar.

Geçiş Bandı RX: Değer: 7000–7175 MHz; Birim: MHz

Geçiş Bandı TX: Değer: 7325–7500 MHz; Birim: MHz

Geçiş Bandı Ekleme Kaybı: Değer: ≤ 1 dB; Birim: dB

Geçiş Bandı Dalgalanması: Değer: ≤ 0.6 dB; Birim: dB

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.