


شريحة عارية لمضخم قدرة GaN MMIC بتردد 12000–15000 MHz



النبيضي: PSAT: 47 dBm (أدنى) / 47.5 dBm (نموذجي); كسب القدرة: 22 dB (أدنى) / 22.5 dB (نموذجي); PAE: 30 % (أدنى) / 34 % (نموذجي). أبعاد الشريحة: 4.1 × 5 × 0.1 mm.

خصائص RF; TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; النبضي

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	القيمة	الوحدة
تردد التشغيل	f	12000	-	15000	12000–15000	MHz
قدرة الخرج المشبعة	Psat	47	47.5	-	-	dBm
كسب القدرة	Gp	22	22.5	-	-	dB
استواء كسب القدرة	ΔGp	-	±0.3	-	-	dB
كفاءة القدرة المضافة	PAE	30	34	-	-	%
كسب الإشارة الصغيرة	S21	-	28	-	-	dB
نسبة VSWR للدخل	VSWR(in)	-	1.8	-	-	-

انحياز DC والتيارات TA = +25 °C

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
جهد المصرف	Vd	24	28	30	V
جهد البوابة	Vg	-3	-2.8	-2.6	V
تيار سكون المصرف	Id	-	2	-	A
تيار المصرف الديناميكي	Idd	-	6.5	-	A
تيار البوابة الديناميكي	Igg	-	-	2	mA

القيم الحدية

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
أقصى جهد بين المصرف والمصدر	Vd	-	-	30	V
أدنى انحياز للبوابة	Vg	-5	-	-	V
أقصى قدرة دخل	Pin	-	-	28	dBm
درجة حرارة التخزين	TSTG	-65	-	150	°C
أقصى درجة حرارة للقناة	Top	-	-	225	°C

أبعاد الشريحة

المعامل	القيمة	الوحدة
أبعاد الشريحة	$4.1 \times 5 \times 0.1$	mm

سجل الإصدار الحالي · 2026-10-26 · 1.3. تم تحديث وصف المنتج أو المحتوى التحريري. يحل محل المراجعة 1.2.

دمج الشريحة وتسلسل الانحياز


حجب DC المدمج: RFin / Rfout. مسار DC إلى الأرضي: RFin → GND. توصيف بشروط مستقلة: Pin. $V_d = +28\text{ V}$; $V_g = -2.8\text{ V}$; $\tau = 100\text{ }\mu\text{s}$; $D = 10\%$; P_{in} = 25 dBm. طبق انحياز البوابة قبل انحياز المصرف، وعند الإيقاف أزل انحياز المصرف أولاً. يوصى بتغذية الانحياز من الجانبين.

نطاق المرجع الميكانيكي

مخطط المحيط الخارجي ومراجع الإحداثيات المحددة صراحةً في المصدر، بوحدة mm. ليس رسماً كاملاً للتصنيع أو التوصيل بالأسلاك.

مخطط الأبعاد الميكانيكية

LCI-PA-12000-15000-PS47p5T




جميع الأبعاد بوحدة [in] mm.

منحنيات الأداء

رسوم من ورقة البيانات الأصلية. تُقرأ كل صورة مع مراعاة ظروف التشغيل المحددة لها.

نبضي – قدرة الخرج المشبعة؛ كفاءة القدرة المضافة؛ تيار المصرف الديناميكي؛ كسب القدرة.
بيان الصفحة الأصلية: $V_d = +28V$; $V_g = -2.8V$. $P_{in} = 25 \text{ dBm}$. أُعيد الرسم وفق الشكل الأصلي؛ القيم المقروءة تقريبية.



[المصدر](#)

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.