Bandpassfilter · 1569.2–1589.8 MHz

Prüfen Sie die Kanalabdeckung anhand des spezifizierten Durchlassbereichs von 1569.2 bis 1589.8 MHz. Die typische Mittenfrequenz beträgt 1577.512 MHz.

HF-Eigenschaften

Parameter	Wert
Mittenfrequenz [1]	1577.512 MHz
Durchlassbereich	1569.2–1589.8 MHz
Einfügedämpfung im Durchlassbereich [2]	≤ 4.5 dB
Durchlasswelligkeit [2]	≤ 0.5 dB
Außerbanddämpfung · DC–1415 MHz	≥ 40 dB
Außerbanddämpfung · 1735–5000 MHz	≥ 40 dB
VSWR [2]	≤ 1.50

[1] Typisch
[2] 1569.2–1589.8 MHz

Auslegungswerte

Durch die Auslegung garantiert

Parameter	Wert
Belastbarkeit	1 W
Betriebstemperatur	−40…+70 °C
Lagertemperatur	−55…+85 °C

Mechanische Daten

Parameter	Wert
HF-Anschluss	SMA-F
HF-Impedanz	50 Ω
Oberflächenbeschichtung	Versilberung
Gehäuseabmessungen	40.4 × 12 × 10 mm (Ohne Überstand der Anschlüsse)
Befestigungsbohrungen	4 M2-Befestigungsgewinde (Lochmittenabstand 37.4 × 9 mm)
Gehäusematerial	Messing H62

Montage und Handhabung

Die Produktoberfläche reinigen, ohne den Filter in Reinigungsflüssigkeit einzutauchen. Wenn die Temperatur der gesamten Einheit 125 °C überschreitet, ist vor der Bestellung eine technische Abstimmung erforderlich.

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.