Hochpassfilter · 2200–7000 MHz

Sperrdämpfung ≥50 dB (DC–1800 MHz). Gehäusegrundfläche 30 × 12 × 10 mm.

HF-Eigenschaften

Parameter	Wert
Durchlassbereich	2200–7000 MHz
Einfügedämpfung im Durchlassbereich [1]	≤3 dB
Sperrdämpfung [2]	≥50 dB
VSWR [1]	≤1.5:1

[1] 2200–7000 MHz
[2] DC–1800 MHz

Auslegungswerte

Parameter	Wert
Betriebstemperatur	–40…+70 °C

Mechanische Daten

Parameter	Wert
HF-Impedanz	50 Ω
Gehäusegrundfläche [1]	30 × 12 × 10 mm
HF-Anschluss [2]	SMA-K
Oberflächenbeschichtung	Versilbert
Befestigungsbohrungen [3]	4 M2-Gewindedurchgangsbohrungen

[1] Ohne Überstand der Anschlüsse
[2] Je ein Anschluss an beiden Gehäuseenden
[3] Lochmittenabstand 27 × 9 mm

Montage und Handhabung

Die Produktoberfläche reinigen, ohne den Filter in Reinigungsflüssigkeit einzutauchen.

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.