Filtro de rechazo de banda · 869–880 MHz

La pérdida de inserción es como máximo 2 dB en DC–839 MHz y 910–3500 MHz. El cuerpo con pintura gris horneada mide 201 × 30 × 18 mm; la temperatura de funcionamiento garantizada por diseño es –10…+50 °C.

Prestaciones de RF

Parámetro	Valor
Banda de rechazo	869–880 MHz
Rechazo en banda eliminada	≥50 dB (869–880 MHz)
Banda de paso inferior	DC–839 MHz
Banda de paso superior	910–3500 MHz
Pérdida de inserción en banda de paso	≤2 dB (DC–839 MHz; 910–3500 MHz)
VSWR en banda de paso	≤1.8 (DC–839 MHz; 910–3500 MHz)

Valores de diseño

Parámetro	Valor
Potencia admisible	50 W (Garantizado por diseño)
Temperatura de funcionamiento	–10…+50 °C (Garantizado por diseño)

Datos típicos de referencia de la serie

Varias configuraciones de conectores comparten estos datos típicos. No se han confirmado mediciones independientes para cada configuración.

Parámetro	S12 (dB)	S11 VSWR
800 MHz	-0.31	1.09
839 MHz	-1.72	1.29
849 MHz	-2.78	1.76
859 MHz	-10.66	12.35
869 MHz	-77.68	35.49
870 MHz	-57.61	48.14
872 MHz	-63.69	33.11
874 MHz	-57.36	45.85
876 MHz	-56.70	36.4
878 MHz	-61.13	44.55
880 MHz	-72.57	35.1
890 MHz	-10.44	13.46

Datos típicos de referencia de la serie

Varias configuraciones de conectores comparten estos datos típicos. No se han confirmado mediciones independientes para cada configuración.

Parámetro	S12 (dB)	S11 VSWR
900 MHz	-3.03	1.92
910 MHz	-1.76	1.31
950 MHz	-0.39	1.48

Especificaciones mecánicas y de interfaz

Parámetro	Valor
Conector RF	N-K
Impedancia RF	50 Ω
Material de la carcasa del conector	Acero inoxidable 304
Acabado superficial	Pintura gris horneada
Longitud del cuerpo	201 mm
Anchura del cuerpo	30 mm
Altura del cuerpo	18 mm
Distancia longitudinal entre centros de montaje	195 mm
Distancia transversal entre centros de montaje	24 mm
Distancia del eje de RF al borde inferior en vista lateral	9 mm
Distancia del eje del conector al lateral del cuerpo	15 mm
Número de orificios roscados de montaje	4
Tamaño de rosca de montaje	M2.5
Profundidad de rosca	6 mm

Manipulación e instalación

Los dos conectores de RF están en extremos opuestos de la carcasa. Limpie la superficie sin sumergir el producto en líquido de limpieza. Si las condiciones elevan la temperatura global del producto por encima de 125 °C, consulte con LCRF antes de realizar el pedido.

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.