Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 6000–18000 MHz

LCI-PA-6000-18000-PS42T es un amplificador de potencia GaN MMIC en formato de die sin encapsular para 6000–18000 MHz. Admite funcionamiento en CW y pulsado.



Valores de la tabla RF: Potencia de salida saturada: 42 dBm (típico); Ganancia de potencia: 17 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 20 % (típico). Condiciones de ensayo RF: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V. Dimensiones del die: 3.9 × 3.4 × 0.1 mm.

Características RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Frecuencia de funcionamiento	f	6000	-	18000	MHz
Potencia de salida saturada	Psat	41.2	42	-	dBm
Ganancia de potencia	Gp	16.2	17	-	dB
Planitud de la ganancia de potencia	ΔGp	-	-	±1.5	dB
Eficiencia de potencia añadida	PAE	-	20	-	%
Ganancia de pequeña señal	S21	-	29	32	dB
Planitud de la ganancia de pequeña señal	ΔS21	-	-	±3	dB
VSWR de entrada	VSWR(in)	-	1.7	2.2	-

Polarización DC y corrientes

TA = +25 °C

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Tensión de drenador	Vd	-	28	32	V
Tensión de puerta	Vg	-3	-2.2	-1.8	V
Corriente de drenador en reposo	Id	-	2	-	A
Corriente dinámica de drenador	Idd	-	3	3.6	A
Corriente dinámica de puerta	Igg	-	3	10	mA

Valores límite

Valores límite; no son consignas de funcionamiento normal.

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Tensión drenador-fuente máxima	Vd	-	-	32	V
Polarización de puerta mínima	Vg	-5	-	-	V

Valores límite

Valores límite; no son consignas de funcionamiento normal.

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Potencia de entrada máxima	Pin	-	-	28	dBm
Temperatura máxima del canal	Top	-	-	225	°C
Temperatura de almacenamiento	TSTG	-65	-	150	°C

Dimensiones del chip

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones del die	3.9 × 3.4 × 0.1	mm
Tolerancia del contorno en planta	±50 (Solo contorno en planta; no se especifica la tolerancia del espesor.)	µm

Registro de la publicación actual · 1.7 · 2026-11-11. Actualización de la descripción o del contenido editorial. Sustituye a la revisión 1.6.

Integración del chip y secuencia de polarización

Al encender, aplicar la polarización de puerta antes que la de drenador. Al apagar, retirar primero la del drenador. Manipular en un entorno limpio con protección ESD y utilizar un soporte con expansión térmica compatible con el die de SiC.

Dimensiones de los pads de conexión

Símbolo: 1 RFin; Dimensiones (µm): 100 × 150. Símbolo: 2,10 Vg; Dimensiones (µm): 120 × 100. Símbolo: 3,9 Vd1; Dimensiones (µm): 120 × 140. Símbolo: 4,8 Vd2; Dimensiones (µm): 120 × 100. Símbolo: 5,7 Vd3; Dimensiones (µm): 140 × 120. Símbolo: 6 RFout; Dimensiones (µm): 110 × 110.

Plano dimensional mecánico

Contorno y coordenadas acotadas en mm. Este plano sirve como referencia dimensional. Para la fabricación y el conexionado por hilo se requieren planos completos.

LCI-PA-6000-18000-PS42T



X (mm)
Vg: 0.100
Vd1: 0.350
Vd2: 1.070
Vd3: 3.160

Y (mm)
RFin / RFout: 1.700

3.900 × 3.400 × 0.100 mm
X, Y: ±0.050 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

Curvas de rendimiento

Cada gráfica de rendimiento corresponde a las condiciones de funcionamiento que indica.

Potencia de salida saturada; Eficiencia de potencia añadida; Ganancia; Corriente dinámica de drenador; Adaptación de entrada.

Notas de la figura: Vd=+28V; Vg=-2.2V. Las lecturas son aproximadas. Pout / PAE / Id: Pin = 25 dBm; S21 / VSWR-in: Pin = −10 dBm.











Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.