Filtre passe-bande · 27000–33000 MHz

Réjection hors bande ≥40 dB (DC–16500 MHz) / ≥40 dB (40500–49500 MHz). Dimensions en plan du boîtier 34 × 12 × 7 mm.

Performances RF

Paramètre	Valeur
Bande passante	27000–33000 MHz
Perte d’insertion en bande passante [1]	≤2 dB
Ondulation en bande passante [1]	≤0.5 dB
Réjection hors bande [2]	≥40 dB
Réjection hors bande [3]	≥40 dB
ROS [1]	≤1.6:1

[1] 27000–33000 MHz
[2] DC–16500 MHz
[3] 40500–49500 MHz

Valeurs de conception

Valeur de conception

Paramètre	Valeur
Température de fonctionnement	−40…+70 °C
Température de stockage	−55…+85 °C
Puissance admissible	5 W

Caractéristiques mécaniques

Paramètre	Valeur
Impédance RF	50 Ω
Dimensions en plan du boîtier [1]	34 × 12 × 7 mm
Interface RF [2]	2.92-F
Traitement de surface	Argenté
Trous de fixation [3]	4 trous traversants taraudés M1.6
Décalage de l’axe du connecteur RF en vue de côté [4]	4 mm
Classe de qualité	Industrielle

[1] Hors saillie des connecteurs
[2] Un connecteur à chaque extrémité du boîtier

[3] Entraxe des trous 28 × 9 mm

[4] Depuis le bord inférieur du boîtier en vue de côté (épaisseur 7 mm)

Installation et manipulation

Nettoyer la surface du produit sans immerger le filtre dans un liquide de nettoyage. Consulter le support technique avant la commande si la température de l’ensemble doit dépasser 125 °C.

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L’offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.