Filtre coupe-bande · 4650–4750 MHz

Les bandes passantes DC–4600 MHz et 4800–8000 MHz ont une perte maximale de 2.5 dB. La tenue de 50 W est garantie par conception ; la hauteur totale est strictement inférieure à 36 mm.

Performances RF

Paramètre	Valeur
Bande rejetée	4650–4750 MHz
Réjection en bande coupée	≥50 dB (4650–4750 MHz)
Bande passante inférieure	DC–4600 MHz
Bande passante supérieure	4800–8000 MHz
Perte d’insertion en bande passante	≤2.5 dB (DC–4600 MHz; 4800–8000 MHz)
VSWR en bande passante	≤1.8 (DC–4600 MHz; 4800–8000 MHz)

Valeurs de conception

Paramètre	Valeur
Tenue en puissance	50 W (Garantie par conception)

Mesures typiques

Paramètre	S12 (dB)	S11 VSWR
4500 MHz	-0.48	1.46
4600 MHz	-2.22	1.58
4610 MHz	-5.85	6.26
4620 MHz	-12.77	15.37
4630 MHz	-27.76	21.34
4650 MHz	-75.14	42.31
4670 MHz	-71.94	35.81
4700 MHz	-63.95	44.67
4730 MHz	-65.96	42.42
4750 MHz	-75.63	32.1
4770 MHz	-30.38	25.61
4780 MHz	-15.66	17.74
4790 MHz	-6.64	8.36
4800 MHz	-2.17	1.33

Mesures typiques

Paramètre	S12 (dB)	S11 VSWR
4900 MHz	-0.73	1.65

Caractéristiques mécaniques et interfaces

Paramètre	Valeur
Connecteur RF	SMA-K
Matériau du corps du connecteur	Acier inoxydable 304
Impédance RF	50 Ω
Finition de surface	Peinture noire cuite au four
Longueur du corps	192 mm
Largeur du corps	53.5 mm
Longueur hors tout avec brides	212 mm
Entraxe longitudinal de fixation	202 mm
Entraxe transversal de fixation	43.5 mm
Diamètre des trous traversants	4.5 mm
Entraxe des connecteurs	23.5 mm
Épaisseur des brides	5 mm
Distance de l’axe du connecteur sous le dessus du boîtier	8 mm
Hauteur hors tout	<36 mm
Nombre de trous traversants	4

Manipulation et installation

Les deux connecteurs RF se trouvent à la même extrémité du boîtier. Nettoyer la surface sans immerger le produit dans un liquide de nettoyage. Si la température de l’ensemble du produit dépasse 125 °C, consulter LCRF avant la commande.

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L’offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.