Filtro passa-banda · 1350–2350 MHz

Usare la larghezza della piazzola della porta RF come riferimento per la linea a microstriscia da 50 Ω. Il filtro supporta la saldatura a rifusione a 190 °C.

Prestazioni RF

Parametro	Valore
Banda passante	1350–2350 MHz
Perdita di inserzione in banda passante [1]	≤ 2.0 dB
Ondulazione in banda passante [1]	≤ 1.0 dB
Reiezione fuori banda · DC–900 MHz	≥ 50 dBc
Reiezione fuori banda · 2800–5000 MHz	≥ 50 dBc
ROS [1]	≤ 1.60

[1] 1350–2350 MHz

Valori di progetto

Garantito dal progetto

Parametro	Valore
Potenza ammissibile	1 W
Temperatura di esercizio	−40...+70 °C
Temperatura di stoccaggio	−55...+85 °C

Specifiche meccaniche

Parametro	Valore
Interfaccia RF	Montaggio superficiale
Impedenza RF	50 Ω
Dimensioni del contenitore	20 × 9 × 5 mm (Tolleranza dimensionale ±0.2 mm)

Installazione e manipolazione

Pulire la superficie del prodotto senza immergere il filtro nel liquido detergente. Supporta la saldatura a rifusione a 190 °C. Usare una linea a microstriscia da 50 Ω. La larghezza deve essere il più possibile vicina a quella della piazzola RF, uguale o maggiore.

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L’offerta approvata e la documentazione d’ordine definiscono la configurazione fornita.