Filtro passa-banda · 2150–2550 MHz

Per valutare la temporizzazione del segnale, usare il limite di variazione del ritardo di 1 ns. Il montaggio incassato in un'apertura di un circuito stampato multistrato per microonde è vietato sopra 2000 MHz.

Prestazioni RF

Parametro	Valore
Banda passante	2150–2550 MHz
Perdita di inserzione in banda passante [1]	≤ 2.0 dB
Ondulazione in banda passante [1]	≤ 1.0 dB
Reiezione fuori banda · DC–1600 MHz	≥ 60 dBc
Reiezione fuori banda · 1600–1850 MHz	≥ 30 dBc
Reiezione fuori banda · 2890–3000 MHz	≥ 30 dBc
Reiezione fuori banda · 3000–5500 MHz	≥ 60 dBc
ROS [1]	≤ 1.50
Variazione del ritardo	≤ 1 ns

[1] 2150–2550 MHz

Valori di progetto

Garantito dal progetto

Parametro	Valore
Potenza ammissibile	2 W
Temperatura di esercizio	−40…+70 °C
Temperatura di stoccaggio	−55…+85 °C

Specifiche meccaniche

Parametro	Valore
Interfaccia RF	Pin microstrip tondi, Ø0.38 mm
Impedenza RF	50 Ω
Finitura superficiale	Argentatura
Dimensioni del contenitore	25 × 13 × 5.5 mm (Esclusa la sporgenza dei pin RF)
Fori di montaggio	4 fori passanti filettati M2 (Interasse dei fori 20.5 × 8.5 mm)
Raggio degli angoli dell'alloggiamento	1 mm

Installazione e manipolazione

Pulire la superficie del prodotto senza immergere il filtro nel liquido detergente. Consultare il supporto tecnico prima dell'ordine se la temperatura dell'intera unità supererà 125 °C. Non montare il filtro in un'apertura di un PCB multistrato a microonde a frequenze superiori a 2000 MHz. Gli assi dei pin distano 2 mm dalla faccia larga più vicina e sono centrati sulla larghezza di 13 mm del corpo. I due pin RF si trovano sulle facce terminali opposte. I quattro fori di fissaggio formano un rettangolo agli angoli del contenitore.

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L'offerta approvata e la documentazione d'ordine definiscono la configurazione fornita.