Filtro elimina-banda · 1727.5–1737.5 MHz

La perdita di inserzione non supera 2.5 dB in entrambe le bande passanti, DC–1712.5 MHz e 1752.5–6000 MHz. I due connettori si trovano sulla stessa estremità dell'involucro.

Prestazioni RF

Parametro	Valore
Banda soppressa	1727.5–1737.5 MHz
Reiezione in banda soppressa	≥60 dB (1727.5–1737.5 MHz)
Banda passante inferiore	DC–1712.5 MHz
Banda passante superiore	1752.5–6000 MHz
Perdita d'inserzione in banda passante	≤2.5 dB (DC–1712.5 MHz / 1752.5–6000 MHz)
VSWR in banda passante	≤1.8 (DC–1712.5 MHz / 1752.5–6000 MHz)

Valori di progetto

Parametro	Valore
Potenza gestibile	150 W (Garantito dal progetto)
Temperatura operativa	–10…+50 °C (Garantito dal progetto)

Dati tipici di riferimento della serie

Le configurazioni N-K e SMA-K condividono questi dati tipici di riferimento della serie.

Parametro	S12 (dB)	S11 VSWR
1675 MHz	-0.33	1.54
1712.5 MHz	-2.11	1.31
1717.5 MHz	-3.85	2.66
1722.5 MHz	-14.77	15.85
1727.5 MHz	-86.42	39.18
1729.5 MHz	-90.52	34.4
1731.5 MHz	-71.27	34.28
1732.5 MHz	-82.86	37.7
1733.5 MHz	-69.61	35.08
1735.5 MHz	-76.90	44.28
1737.5 MHz	-86.02	33.8
1742.5 MHz	-15.76	16.43
1747.5 MHz	-4.48	3.07

Dati tipici di riferimento della serie

Le configurazioni N-K e SMA-K condividono questi dati tipici di riferimento della serie.

Parametro	S12 (dB)	S11 VSWR
1752.5 MHz	-2.03	1.27
1775 MHz	-0.42	1.54

Specifiche meccaniche e interfacce

Parametro	Valore
Connettore RF	N-K
Materiale del corpo del connettore	Acciaio inossidabile 304
Impedenza RF	50 Ω
Finitura superficiale	Vernice nera a forno
Lunghezza del corpo	300 mm
Larghezza del corpo	72 mm
Altezza dell’alloggiamento dal lato inferiore della flangia	<55 mm
Lunghezza tra i bordi esterni delle flange	320 mm
Numero di asole di montaggio	4
Larghezza delle asole di montaggio	4.5 mm
Interasse dei centri degli archi di una singola asola	10 mm
Interasse longitudinale delle asole	310 mm
Interasse trasversale delle asole	50 mm
Interasse dei connettori	34 mm
Distanza dell’asse RF dal bordo superiore in vista laterale	10 mm

Manipolazione e installazione

I due connettori RF si trovano sulla stessa estremità dell’involucro. Pulire la superficie senza immergere il prodotto nel liquido detergente. Se la temperatura complessiva del prodotto supera 125 °C, consultare LCRF prima dell’ordine.

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L’offerta approvata e la documentazione d’ordine definiscono la configurazione fornita.