Filtro elimina-banda · 4840–4940 MHz

Le bande DC–4820 MHz e 4960–7000 MHz hanno perdita massima 2.5 dB. Il corpo 300 × 70 mm e quattro fori passanti da 4.5 mm definiscono il montaggio.

Prestazioni RF

Parametro	Valore
Banda soppressa	4840–4940 MHz
Reiezione in banda soppressa	≥60 dB (4840–4940 MHz)
Banda passante inferiore	DC–4820 MHz
Banda passante superiore	4960–7000 MHz
Perdita d’inserzione in banda passante	≤2.5 dB (DC–4820 MHz; 4960–7000 MHz)
VSWR in banda passante	≤1.8 (DC–4820 MHz; 4960–7000 MHz)

Valori di progetto

Parametro	Valore
Potenza gestibile	150 W (Garantito dal progetto)

Misure tipiche

Parametro	S12 (dB)	S11 VSWR
4800 MHz	-0.68	1.37
4820 MHz	-2.29	1.19
4825 MHz	-12.356	9.28
4830 MHz	-31.654	16.77
4835 MHz	-55.35	33.47
4840 MHz	-80.54	49.53
4880 MHz	-69.43	41.47
4900 MHz	-74.21	32.02
4920 MHz	-67.88	42.04
4940 MHz	-72.78	38.14
4945 MHz	-50.36	28.36
4950 MHz	-27.64	18.43
4955 MHz	-9.76	6.88
4960 MHz	-2.38	1.38

Misure tipiche

Parametro	S12 (dB)	S11 VSWR
5000 MHz	-0.67	1.59

Specifiche meccaniche e interfacce

Parametro	Valore
Connettore RF	N-K
Materiale del corpo del connettore	Acciaio inossidabile 304
Impedenza RF	50 Ω
Finitura superficiale	Vernice nera a forno
Lunghezza del corpo	300 mm
Larghezza del corpo	70 mm
Lunghezza totale incluse le flange	320 mm
Interasse longitudinale di montaggio	310 mm
Interasse trasversale di montaggio	62 mm
Diametro dei fori passanti	4.5 mm
Interasse dei connettori	32 mm
Spessore della flangia	3 mm
Distanza dell’asse del connettore sotto la superficie superiore	10.5 mm
Altezza totale	<45 mm
Numero di fori passanti	4

Manipolazione e installazione

I due connettori RF si trovano sulla stessa estremità dell’involucro. Pulire la superficie senza immergere il prodotto nel liquido detergente. Se la temperatura complessiva del prodotto supera 125 °C, consultare LCRF prima dell’ordine.

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L’offerta approvata e la documentazione d’ordine definiscono la configurazione fornita.