5000–6000 MHz GaN Amplificatore di potenza in contenitore — PSAT 49 dBm (tipico)

LCI-PA-5000-6000-PS49T · 5000–6000 MHz · GaN Amplificatore di potenza in contenitore.



Valori della tabella RF: PSAT 49 dBm (tipico); Guadagno di potenza 26 dB (tipico); PAE 53 % (tipico). Condizioni di prova RF: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 23 dBm; PW = 100 µs; D = 10%.

CMW010B

Applicare la polarizzazione di gate prima di quella di drain. Rimuovere prima quella di drain.

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

Dimensioni del contenitore: 18.03 × 8.7 mm.

Caratteristiche RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 23 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Frequenza operativa	f	5000	-	6000	MHz
Potenza di uscita satura	-	48.5	49	-	dBm
Guadagno di potenza	-	25.5	26	-	dB
Efficienza di potenza aggiunta	-	51	53	-	%
Planarità del guadagno di potenza	-	-	-	1	dB
Guadagno per piccoli segnali	-	35	36	37	dB
Planarità del guadagno per piccoli segnali	-	-	-	±1.5	dB
VSWR di ingresso	-	-	1.8	2	-

Polarizzazione DC e correnti

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Valore	Unità
Tensione di drain	-	-	-	-	28	V
Tensione di gate	-	-	-	-	-2.8	V
Corrente di riposo	-	-	-	-	2.1 (Vd = 28 V)	A

Valori limite

Valori limite; non sono punti di lavoro normali.

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Tensione drain-source massima	-	-	-	32	V
Polarizzazione minima del gate	-	-5	-	-	V
Temperatura di stoccaggio	-	-65	-	150	°C
Potenza di ingresso massima	-	-	-	30	dBm
Temperatura massima del canale	-	-	-	200	°C

Dimensioni del contenitore

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni del contenitore	18.03 × 8.7	mm
Ingombro tra i terminali	14.7	mm

Pubblicazione corrente · 1.6 · 2026-11-12. Aggiornamento della descrizione o dei contenuti editoriali. Sostituisce la revisione 1.5.

Note di integrazione

CMW010B Applicare la polarizzazione di gate prima di quella di drain. Rimuovere prima quella di drain. Vg: C = 10 µF Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

Disegno dimensionale meccanico

Disegno parziale con le dimensioni confermate in mm. Per l’installazione consultare il disegno di montaggio completo.



Curve di prestazione

Ogni grafico delle prestazioni si riferisce alle condizioni operative indicate nella figura.

Efficienza di potenza aggiunta; Potenza di uscita satura; Corrente dinamica di drain; Guadagno di potenza.

I valori letti sono approssimativi. Note della figura: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = −2.8 V; Pin = 23 dBm. Larghezza d'impulso = 100 µs; ciclo di lavoro = 10%.









Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L'offerta approvata e la documentazione d'ordine definiscono la configurazione fornita.