バンドパスフィルタ・1164–1236 MHz

信号の占有帯域全体が1164–1236 MHzに収まることを確認してください。損失設計にはこの範囲の最大挿入損失を使用してください。

RF 特性

項目	値
通過帯域	1164–1236 MHz
通過帯域内挿入損失 [1]	≤ 5.0 dB
通過帯域内リップル [1]	≤ 1.0 dB
帯域外減衰量 · DC–1050 MHz	≥ 40 dBc
帯域外減衰量 · 1380–3000 MHz	≥ 40 dBc
VSWR [1]	≤ 1.5

[1] 1164–1236 MHz

設計定格 設計保証

項目	値
許容電力	2 W
動作温度	−40…+70 °C
保存温度	−55…+85 °C

機械仕様

項目	値
RF 端子	SMA-K
RF インピーダンス	50 Ω
表面処理	銀めっき
筐体寸法	40.4 × 12 × 10 mm (コネクタの突出部を除く)
取付穴	M2取付ねじ穴4か所 (穴の中心間隔 37.4 × 9 mm)

実装と取扱い

製品表面を清掃する際は、フィルタを洗浄液に浸さないでください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。