帯域阻止フィルタ・4650–4750 MHz

阻止帯域全体で減衰量は70 dB以上です。通過帯域はDC–4620 MHzと4780–7000 MHzで、電力容量は設計保証値50 Wです。

RF 特性

項目	値
阻止帯域	4650–4750 MHz
阻止帯域減衰量	≥70 dB (4650–4750 MHz)
低域側通過帯域	DC–4620 MHz
高域側通過帯域	4780–7000 MHz
通過帯域挿入損失	≤2 dB (DC–4620 MHz; 4780–7000 MHz)
通過帯域 VSWR	≤1.8 (DC–4620 MHz; 4780–7000 MHz)

設計定格

項目	値
電力容量	50 W (設計保証)

代表測定値

項目	S12 (dB)	S11 VSWR
4600 MHz	-0.55	1.66
4610 MHz	-0.89	1.51
4620 MHz	-1.76	1.46
4630 MHz	-10.72	10.68
4640 MHz	-43.72	24.74
4650 MHz	-90.14	47.48
4680 MHz	-83.85	31.93
4700 MHz	-78.95	45.73
4720 MHz	-80.41	36.43
4750 MHz	-90.64	49.45
4760 MHz	-41.46	28.76
4770 MHz	-12.47	11.31
4780 MHz	-1.84	1.66
4790 MHz	-0.85	1.38

代表測定値

項目	S12 (dB)	S11 VSWR
4800 MHz	-0.67	1.27

機械・インターフェース仕様

項目	値
RF コネクタ	SMA-K
コネクタシェル材質	304 ステンレス鋼
RF インピーダンス	50 Ω
表面処理	黒色焼付塗装
本体長さ	300 mm
本体幅	70 mm
フランジを含む全長	320 mm
長手方向取付ピッチ	310 mm
幅方向取付ピッチ	62 mm
貫通穴径	4.5 mm
コネクタ中心間距離	32 mm
フランジ厚さ	3 mm
本体上面からコネクタ軸までの距離	10.5 mm
全高	<45 mm
貫通穴数	4

取扱いと取付け

2つのRFコネクタは筐体の同じ端面にあります。 製品表面の清掃時に、製品を洗浄液へ浸漬しないでください。製品全体の温度が 125 °C を超える条件では、注文前に LCRF へご相談ください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。