帯域阻止フィルタ・4650–4750 MHz

通過帯域はDC–4600 MHzと4800–8000 MHzで、損失は最大2.5 dBです。電力容量は設計保証値50 W、全高は36 mm未満です。

RF 特性

項目	値
阻止帯域	4650–4750 MHz
阻止帯域減衰量	≥50 dB (4650–4750 MHz)
低域側通過帯域	DC–4600 MHz
高域側通過帯域	4800–8000 MHz
通過帯域挿入損失	≤2.5 dB (DC–4600 MHz; 4800–8000 MHz)
通過帯域 VSWR	≤1.8 (DC–4600 MHz; 4800–8000 MHz)

設計定格

項目	値
電力容量	50 W (設計保証)

代表測定値

項目	S12 (dB)	S11 VSWR
4500 MHz	-0.48	1.46
4600 MHz	-2.22	1.58
4610 MHz	-5.85	6.26
4620 MHz	-12.77	15.37
4630 MHz	-27.76	21.34
4650 MHz	-75.14	42.31
4670 MHz	-71.94	35.81
4700 MHz	-63.95	44.67
4730 MHz	-65.96	42.42
4750 MHz	-75.63	32.1
4770 MHz	-30.38	25.61
4780 MHz	-15.66	17.74
4790 MHz	-6.64	8.36
4800 MHz	-2.17	1.33

代表測定値

項目	S12 (dB)	S11 VSWR
4900 MHz	-0.73	1.65

機械・インターフェース仕様

項目	値
RF コネクタ	SMA-K
コネクタシェル材質	304 ステンレス鋼
RF インピーダンス	50 Ω
表面処理	黒色焼付塗装
本体長さ	192 mm
本体幅	53.5 mm
フランジを含む全長	212 mm
長手方向取付ピッチ	202 mm
幅方向取付ピッチ	43.5 mm
貫通穴径	4.5 mm
コネクタ中心間距離	23.5 mm
フランジ厚さ	5 mm
本体上面からコネクタ軸までの距離	8 mm
全高	<36 mm
貫通穴数	4

取扱いと取付け

2つのRFコネクタは筐体の同じ端面にあります。 製品表面の清掃時に、製品を洗浄液へ浸漬しないでください。製品全体の温度が 125 °C を超える条件では、注文前に LCRF へご相談ください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。