帯域阻止フィルタ · 746–756 MHz

DC–716 MHzと786–3000 MHzの通過帯域では、挿入損失の上限は2 dBです。灰色仕上げの筐体本体は高さ18 mmで、電力容量は設計保証値50 Wです。

RF 特性

項目	値
阻止帯域	746–756 MHz
阻止帯域減衰量	≥50 dB (746–756 MHz)
低域側通過帯域	DC–716 MHz
高域側通過帯域	786–3000 MHz
通過帯域挿入損失	≤2 dB (DC–716 MHz; 786–3000 MHz)
通過帯域 VSWR	≤1.8 (DC–716 MHz; 786–3000 MHz)

設計定格

項目	値
電力容量	50 W (設計保証)
動作温度	–10…+50 °C (設計保証)

シリーズの代表参考データ

この代表データは複数のコネクタ構成に共通です。構成ごとに個別に測定したかは確認されていません。

項目	S12 (dB)	S11 VSWR
675 MHz	-0.24	1.35
716 MHz	-1.85	1.41
726 MHz	-3.36	2.63
736 MHz	-11.74	12.47
746 MHz	-75.06	44.56
748 MHz	-73.66	45.77
750 MHz	-73.11	41.37
751 MHz	-72.04	39.86
752 MHz	-60.59	39.02
754 MHz	-61.89	47.07
756 MHz	-79.91	31.74
766 MHz	-12.63	13.75

シリーズの代表参考データ

この代表データは複数のコネクタ構成に共通です。構成ごとに個別に測定したかは確認されていません。

項目	S12 (dB)	S11 VSWR
776 MHz	-3.25	2.85
786 MHz	-1.86	1.35
825 MHz	-0.35	1.25

機械・インターフェース仕様

項目	値
RF コネクタ	N-K
コネクタシェル材質	304 ステンレス鋼
RF インピーダンス	50 Ω
表面処理	灰色焼付塗装
本体長さ	201 mm
本体幅	30 mm
本体高さ	18 mm
長手方向取付ピッチ	195 mm
幅方向取付ピッチ	24 mm
ねじ深さ	6 mm
側面図における下端からRF軸までの距離	9 mm
本体側辺からコネクタ軸までの距離	15 mm
取付ねじ穴	4 × M2.5

取扱いと取付け

2つのRFコネクタは筐体の対向する端面にあります。 製品表面の清掃時に、製品を洗浄液へ浸漬しないでください。 製品全体の温度が 125 °C を超える条件では、注文前に LCRF へご相談ください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。