帯域阻止フィルタ · 880–915 MHz

阻止量は 50 dB 以上、DC–850 MHz および 945–3000 MHz の挿入損失は 3 dB 以下です。本体表面は灰色焼付塗装です。

RF 特性

項目	値
阻止帯域	880–915 MHz
阻止帯域減衰量	≥50 dB (880–915 MHz)
低域側通過帯域	DC–850 MHz
高域側通過帯域	945–3000 MHz
通過帯域挿入損失	≤3 dB (DC–850 MHz; 945–3000 MHz)
通過帯域 VSWR	≤1.8 (DC–850 MHz; 945–3000 MHz)

設計定格

項目	値
電力容量	50 W (設計保証)
動作温度	–10…+50 °C (設計保証)

シリーズの代表参考データ

この代表データは複数のコネクタ構成に共通です。構成ごとに個別に測定したかは確認されていません。

項目	S12 (dB)	S11 VSWR
800 MHz	-0.33	1.53
850 MHz	-1.58	1.29
860 MHz	-2.89	2.66
870 MHz	-12.77	14.73
880 MHz	-76.12	45.69
884 MHz	-79.15	39.29
890 MHz	-69.25	40.49
900 MHz	-57.72	44.8
906 MHz	-73.48	37.72
910 MHz	-67.54	39.1
915 MHz	-78.44	48.53
925 MHz	-13.46	13.96

シリーズの代表参考データ

この代表データは複数のコネクタ構成に共通です。構成ごとに個別に測定したかは確認されていません。

項目	S12 (dB)	S11 VSWR
935 MHz	-2.96	3.07
945 MHz	-1.66	1.33
1000 MHz	-0.39	1.52

機械・インターフェース仕様

項目	値
RF コネクタ	N-K
RF インピーダンス	50 Ω
コネクタシェル材質	304 ステンレス鋼
表面処理	灰色焼付塗装
本体長さ	201 mm
本体幅	30 mm
本体高さ	18 mm
長手方向取付ピッチ	195 mm
幅方向取付ピッチ	24 mm
側面図における下端からRF軸までの距離	9 mm
本体側辺からコネクタ軸までの距離	15 mm
取付ねじ穴数	4
取付ねじの呼び	M2.5
ねじ深さ	6 mm

取扱いと取付け

2つのRFコネクタは筐体の対向する端面にあります。 製品表面の清掃時に、製品を洗浄液へ浸漬しないでください。 製品全体の温度が 125 °C を超える条件では、注文前に LCRF へご相談ください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。