대역 통과 필터 · 1300–2300 MHz

서로 마주 보는 Ø0.5 mm 마이크로스트립 원형 핀을 정렬하십시오. 장착 나사산의 깊이는 앞면과 뒷면에서 각각 3.5 mm입니다.

RF 성능

항목	값
통과 대역	1300–2300 MHz
통과 대역 삽입 손실 [1]	≤ 2.0 dB
통과 대역 리플 [1]	≤ 0.8 dB
대역 외 감쇠 · DC–1100 MHz	≥ 35 dBc
대역 외 감쇠 · 2500–6000 MHz	≥ 35 dBc
VSWR [1]	≤ 1.50

[1] 1300–2300 MHz

설계 정격 설계 보증

항목	값
허용 전력	2 W
동작 온도	−40…+70 °C
보관 온도	−55…+85 °C

기계적 사양

항목	값
RF 연결부	원형 마이크로스트립 핀, Ø0.5 mm
RF 임피던스	50 Ω
표면 처리	은도금
하우징 치수	25 × 9.5 × 7 mm (RF 핀 돌출부 제외)
장착 구멍	M1.6 장착 나사산 4곳 (구멍 중심 간격 22.4 × 6.9 mm · 앞면과 뒷면에서 각각 나사산 깊이 3.5 mm)
하우징 바닥면 기준 RF 핀 중심 높이	2 mm
하우징 측면 가장자리에서 핀 축까지의 거리	4.75 mm

설치 및 취급

제품 표면을 세척할 때 필터를 세척액에 담그지 마십시오. 장치 전체 온도가 125 °C를 초과할 경우 주문 전에 기술 협의를 진행하십시오.

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.