대역 통과 필터 · 2000–3500 MHz

전력 처리 용량 2 W는 설계 보증값입니다. 원형 마이크로스트립 핀을 정렬할 때 장착 구멍 중심 간격 20.5 × 8.5 mm를 사용하십시오.

RF 성능

항목	값
통과 대역	2000–3500 MHz
통과 대역 삽입 손실 [1]	≤ 2.5 dB
통과 대역 리플 [1]	≤ 1.0 dB
대역 외 감쇠 · DC–1200 MHz	≥ 60 dB
대역 외 감쇠 · 1500–1750 MHz	≥ 35 dB
대역 외 감쇠 · 4000–7000 MHz	≥ 50 dB
VSWR [1]	≤ 1.80

[1] 2000–3500 MHz

설계 정격 설계 보증

항목	값
허용 전력	2 W
동작 온도	−40…+70 °C
보관 온도	−55…+85 °C

기계적 사양

항목	값
RF 연결부	원형 마이크로스트립 핀, Ø0.38 mm
RF 임피던스	50 Ω
표면 처리	은도금
하우징 재질	H62 황동
하우징 치수	25 × 13 × 6 mm (RF 핀 돌출부 제외)
장착 구멍	Ø2.2 mm 관통 구멍 4개 (구멍 중심 간격 20.5 × 8.5 mm · 카운터싱크 Ø4 mm × 90°)
하우징 바닥면 기준 RF 핀 중심 높이	2 mm
하우징 측면 가장자리에서 핀 축까지의 거리	6.5 mm
하우징 모서리 반경	1 mm

설치 및 취급

제품 표면을 세척할 때 필터를 세척액에 담그지 마십시오. 장치 전체 온도가 125 °C를 초과할 경우 주문 전에 기술 협의를 진행하십시오.

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.