대역 저지 필터 · 1860–1875 MHz

두 통과 대역 DC–1845 MHz 및 1890–6000 MHz에서 삽입 손실은 각각 2.5 dB 이하입니다. 두 커넥터는 하우징의 같은 끝면에 있습니다.

RF 성능

항목	값
저지대역	1860–1875 MHz
저지대역 감쇠	≥60 dB (1860–1875 MHz)
하측 통과대역	DC–1845 MHz
상측 통과대역	1890–6000 MHz
통과대역 삽입손실	≤2.5 dB (DC–1845 MHz / 1890–6000 MHz)
통과대역 VSWR	≤1.8 (DC–1845 MHz / 1890–6000 MHz)

설계 정격

항목	값
전력 용량	150 W (설계 보증)
동작 온도	–10…+50 °C (설계 보증)

시리즈 대표 참조 데이터

N-K 및 SMA-K 구성은 이 제품군의 대표 참고 데이터를 공유합니다.

항목	S12 (dB)	S11 VSWR
1800 MHz	-0.36	1.48
1845 MHz	-1.88	1.33
1850 MHz	-3.03	3.37
1855 MHz	-8.78	9.81
1860 MHz	-87.35	46.88
1863 MHz	-69.06	41.84
1865 MHz	-83.35	30.25
1868 MHz	-83.94	47.64
1870 MHz	-86.69	30.54
1873 MHz	-80.53	38.78
1875 MHz	-88.25	39.52
1880 MHz	-9.03	10.56
1885 MHz	-3.18	3.85

시리즈 대표 참조 데이터

N-K 및 SMA-K 구성은 이 제품군의 대표 참고 데이터를 공유합니다.

항목	S12 (dB)	S11 VSWR
1890 MHz	-2.11	1.29
1950 MHz	-0.45	1.45

기계 및 인터페이스 사양

항목	값
RF 커넥터	N-K
커넥터 외장 재질	304 스테인리스강
RF 임피던스	50 Ω
표면 처리	흑색 소부 도장
본체 길이	300 mm
본체 폭	72 mm
플랜지 밑면에서 하우징 윗면까지의 높이	<55 mm
플랜지 바깥쪽 가장자리 간 길이	320 mm
장착 슬롯 수	4
장착 슬롯 너비	4.5 mm
한 슬롯 양 끝의 원호 중심 간격	10 mm
길이 방향 장착 슬롯 중심 간격	310 mm
너비 방향 장착 슬롯 중심 간격	50 mm
커넥터 중심 간 거리	34 mm
측면도 상단 모서리에서 RF 축까지의 거리	10 mm

취급 및 설치

두 RF 커넥터는 하우징의 같은 끝면에 있습니다. 제품 표면을 세척할 때 제품을 세척액에 담그지 마십시오. 제품 전체 온도가 125 °C를 초과하는 조건에서는 주문 전에 LCRF와 협의하십시오.

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.