대역 저지 필터 · 3600–3900 MHz

두 통과 대역 DC–3585 MHz 및 3915–7000 MHz에서 삽입 손실은 각각 60 dB 이하입니다. 두 커넥터는 하우징의 같은 끝면에 있습니다.

RF 성능

항목	값
저지대역	3600–3900 MHz
저지대역 감쇠	≥50 dB (3600–3900 MHz)
하측 통과대역	DC–3585 MHz
상측 통과대역	3915–7000 MHz
통과대역 삽입손실	≤60 dB (DC–3585 MHz / 3915–7000 MHz)
통과대역 VSWR	≤3.5 (DC–3585 MHz / 3915–7000 MHz)

설계 정격

항목	값
전력 용량	150 W (설계 보증)

시리즈 대표 참조 데이터

N-K와 SMA-K 커넥터 구성에 공통으로 적용되는 대표 참조 데이터입니다.

항목	S12 (dB)	S11 VSWR
3500 MHz	-0.42	1.39
3550 MHz	-0.58	1.55
3585 MHz	-2.96	1.43
3590 MHz	-8.46	10.55
3595 MHz	-41.35	25.17
3600 MHz	-68.96	42.88
3650 MHz	-59.50	46.26
3750 MHz	-70.22	39.77
3850 MHz	-72.83	32.46
3900 MHz	-69.78	41.6
3905 MHz	-42.44	27.37
3910 MHz	-8.85	11.44
3915 MHz	-3.14	1.45
3950 MHz	-0.63	1.38

시리즈 대표 참조 데이터

N-K와 SMA-K 커넥터 구성에 공통으로 적용되는 대표 참조 데이터입니다.

항목	S12 (dB)	S11 VSWR
4000 MHz	-0.48	1.44

기계 및 인터페이스 사양

항목	값
RF 커넥터	N-K
커넥터 외장 재질	304 스테인리스강
RF 임피던스	50 Ω
표면 처리	흑색 소부 도장
본체 길이	300 mm
본체 폭	70 mm
플랜지 바깥쪽 가장자리 간 길이	320 mm
길이 방향 장착 간격	310 mm
폭 방향 장착 간격	62 mm
관통 홀 직경	4.5 mm
관통 홀 수	4
커넥터 중심 간 거리	32 mm
플랜지 두께	3 mm
측면도 상단 모서리에서 RF 축까지의 거리	10.5 mm
전체 높이	<45 mm

취급 및 설치

두 RF 커넥터는 하우징의 같은 끝면에 있습니다. 제품 표면을 세척할 때 제품을 세척액에 담그지 마십시오. 제품 전체 온도가 125 °C를 초과하는 조건에서는 주문 전에 LCRF와 협의하십시오.

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.