대역저지 필터 · 4650–4750 MHz

저지대역 전체의 감쇠는 최소 70 dB입니다. 통과대역은 DC–4620 MHz 및 4780–7000 MHz이며 전력 용량은 설계 보증값 50 W입니다.

RF 성능

항목	값
저지대역	4650–4750 MHz
저지대역 감쇠	≥70 dB (4650–4750 MHz)
하측 통과대역	DC–4620 MHz
상측 통과대역	4780–7000 MHz
통과대역 삽입손실	≤2 dB (DC–4620 MHz; 4780–7000 MHz)
통과대역 VSWR	≤1.8 (DC–4620 MHz; 4780–7000 MHz)

설계 정격

항목	값
전력 용량	50 W (설계 보증)

대표 측정값

항목	S12 (dB)	S11 VSWR
4600 MHz	-0.55	1.66
4610 MHz	-0.89	1.51
4620 MHz	-1.76	1.46
4630 MHz	-10.72	10.68
4640 MHz	-43.72	24.74
4650 MHz	-90.14	47.48
4680 MHz	-83.85	31.93
4700 MHz	-78.95	45.73
4720 MHz	-80.41	36.43
4750 MHz	-90.64	49.45
4760 MHz	-41.46	28.76
4770 MHz	-12.47	11.31
4780 MHz	-1.84	1.66
4790 MHz	-0.85	1.38

대표 측정값

항목	S12 (dB)	S11 VSWR
4800 MHz	-0.67	1.27

기계 및 인터페이스 사양

항목	값
RF 커넥터	SMA-K
커넥터 외장 재질	304 스테인리스강
RF 임피던스	50 Ω
표면 처리	흑색 소부 도장
본체 길이	300 mm
본체 폭	70 mm
플랜지 포함 전체 길이	320 mm
길이 방향 장착 간격	310 mm
폭 방향 장착 간격	62 mm
관통 홀 직경	4.5 mm
커넥터 중심 간 거리	32 mm
플랜지 두께	3 mm
본체 상단에서 커넥터 축까지의 거리	10.5 mm
전체 높이	<45 mm
관통 홀 수	4

취급 및 설치

두 RF 커넥터는 하우징의 같은 끝면에 있습니다. 제품 표면을 세척할 때 제품을 세척액에 담그지 마십시오. 제품 전체 온도가 125 °C를 초과하는 조건에서는 주문 전에 LCRF와 협의하십시오.

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.