대역저지 필터 · 4800–4960 MHz

통과대역은 DC–4770 MHz와 4990–7000 MHz이며 삽입손실은 최대 2 dB입니다. 50 W 설계 보증과 300×70 mm 본체, 장착 플랜지를 갖춥니다.

RF 성능

항목	값
저지대역	4800–4960 MHz
저지대역 감쇠	≥70 dB (4800–4960 MHz)
하측 통과대역	DC–4770 MHz
상측 통과대역	4990–7000 MHz
통과대역 삽입손실	≤2 dB (DC–4770 MHz; 4990–7000 MHz)
통과대역 VSWR	≤1.8 (DC–4770 MHz; 4990–7000 MHz)

설계 정격

항목	값
전력 용량	50 W (설계 보증)

대표 측정값

항목	S12 (dB)	S11 VSWR
4700 MHz	-0.56	1.39
4750 MHz	-0.57	1.45
4770 MHz	-1.86	1.38
4780 MHz	-9.96	7.34
4790 MHz	-36.34	28.96
4800 MHz	-93.12	35.04
4820 MHz	-92.33	41.08
4860 MHz	-91.17	42.24
4900 MHz	-73.16	35.34
4960 MHz	-83.76	43.05
4970 MHz	-32.77	24.33
4980 MHz	-10.41	12.14
4990 MHz	-1.87	1.18
5050 MHz	-0.86	1.38

대표 측정값

항목	S12 (dB)	S11 VSWR
5100 MHz	-0.73	1.58

기계 및 인터페이스 사양

항목	값
RF 커넥터	SMA-K
커넥터 외장 재질	304 스테인리스강
RF 임피던스	50 Ω
표면 처리	흑색 소부 도장
본체 길이	300 mm
본체 폭	70 mm
플랜지 포함 전체 길이	320 mm
길이 방향 장착 간격	310 mm
폭 방향 장착 간격	62 mm
관통 홀 직경	4.5 mm
커넥터 중심 간 거리	32 mm
플랜지 두께	3 mm
본체 상단에서 커넥터 축까지의 거리	10.5 mm
전체 높이	<45 mm
관통 홀 수	4

취급 및 설치

두 RF 커넥터는 하우징의 같은 끝면에 있습니다. 제품 표면을 세척할 때 제품을 세척액에 담그지 마십시오. 제품 전체 온도가 125 °C를 초과하는 조건에서는 주문 전에 LCRF와 협의하십시오.

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.