대역저지 필터 · 777–787 MHz

DC–747 MHz와 817–3300 MHz 통과대역 손실은 최대 2 dB이며 저지대역 감쇠는 최소 50 dB입니다. 50 W 전력과 –10… +50 °C 동작이 설계 보증됩니다.

RF 성능

항목	값
저지대역	777–787 MHz
저지대역 감쇠	≥50 dB (777–787 MHz)
하측 통과대역	DC–747 MHz
상측 통과대역	817–3300 MHz
통과대역 삽입손실	≤2 dB (DC–747 MHz; 817–3300 MHz)
통과대역 VSWR	≤1.8 (DC–747 MHz; 817–3300 MHz)

설계 정격

항목	값
전력 용량	50 W (설계 보증)
동작 온도	–10…+50 °C (설계 보증)

시리즈 대표 참조 데이터

이 대표 데이터는 여러 커넥터 구성에 공통으로 제시됩니다. 각 구성의 개별 측정 여부는 확인되지 않았습니다.

항목	S12 (dB)	S11 VSWR
725 MHz	-0.26	1.26
747 MHz	-1.66	1.28
757 MHz	-2.76	1.69
767 MHz	-7.94	9.36
777 MHz	-75.04	31.18
778 MHz	-60.06	48.92
780 MHz	-67.65	36.35
782 MHz	-72.48	45.01
783 MHz	-73.46	43.69
785 MHz	-77.78	39.43
787 MHz	-76.87	36.02
797 MHz	-8.54	10.23

시리즈 대표 참조 데이터

이 대표 데이터는 여러 커넥터 구성에 공통으로 제시됩니다. 각 구성의 개별 측정 여부는 확인되지 않았습니다.

항목	S12 (dB)	S11 VSWR
807 MHz	-2.96	1.81
817 MHz	-1.73	1.36
850 MHz	-0.32	1.55

기계 및 인터페이스 사양

항목	값
RF 커넥터	SMA-K
커넥터 외장 재질	304 스테인리스강
RF 임피던스	50 Ω
표면 처리	흑색 소부 도장
본체 길이	201 mm
본체 폭	30 mm
본체 높이	18 mm
길이 방향 장착 간격	195 mm
폭 방향 장착 간격	24 mm
나사산 깊이	6 mm
측면도 하단 모서리에서 RF 축까지의 거리	9 mm
본체 측면에서 커넥터 축까지의 거리	15 mm
장착 나사 규격	M2.5
장착 나사 홀 수	4

취급 및 설치

두 RF 커넥터는 하우징의 서로 마주 보는 끝면에 있습니다. 제품 표면을 세척할 때 제품을 세척액에 담그지 마십시오. 제품 전체 온도가 125 °C를 초과하는 조건에서는 주문 전에 LCRF와 협의하십시오.

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.