Filtro rejeita-faixa · 4650–4750 MHz

A rejeição é de pelo menos 50 dB e a perda de inserção não excede 3 dB em DC–4635 MHz e 4765–7000 MHz. A capacidade de 50 W é garantida por projeto. O espaçamento longitudinal de montagem de 270 mm permite posicionar os elementos de fixação.

Desempenho de RF

Parâmetro	Valor
Faixa de rejeição	4650–4750 MHz
Rejeição na faixa eliminada	≥50 dB (4650–4750 MHz)
Faixa de passagem inferior	DC–4635 MHz
Faixa de passagem superior	4765–7000 MHz
Perda de inserção na faixa de passagem	≤3 dB (DC–4635 MHz; 4765–7000 MHz)
VSWR na faixa de passagem	≤1.8 (DC–4635 MHz; 4765–7000 MHz)

Valores de projeto

Parâmetro	Valor
Capacidade de potência	50 W (Garantido por projeto)

Dados típicos de referência da série

Várias configurações de conectores compartilham estes dados típicos. Medições separadas para cada configuração ainda não foram confirmadas.

Parâmetro	S12 (dB)	S11 VSWR
4600 MHz	-0.55	1.36
4630 MHz	-0.98	1.68
4635 MHz	-2.76	1.38
4640 MHz	-13.48	16.48
4645 MHz	-39.85	27.85
4650 MHz	-73.14	39.59
4660 MHz	-68.55	48.08
4690 MHz	-57.57	32.73
4720 MHz	-63.41	31.09
4750 MHz	-73.63	45.34
4755 MHz	-41.46	25.41
4760 MHz	-12.47	11.37
4765 MHz	-2.89	1.56

Dados típicos de referência da série

Várias configurações de conectores compartilham estes dados típicos. Medições separadas para cada configuração ainda não foram confirmadas.

Parâmetro	S12 (dB)	S11 VSWR
4770 MHz	-1.13	1.65
4800 MHz	-0.82	1.43

Especificações mecânicas e de interface

Parâmetro	Valor
Conector RF	SMA-K
Material da carcaça do conector	Aço inoxidável 304
Impedância RF	50 Ω
Acabamento superficial	Pintura preta curada em estufa
Comprimento do corpo	260 mm
Largura do corpo	70 mm
Comprimento total incluindo flanges	280 mm
Distância longitudinal entre centros de montagem	270 mm
Distância transversal entre centros de montagem	62 mm
Diâmetro dos furos passantes	4.5 mm
Distância entre centros dos conectores	32 mm
Espessura da flange	3 mm
Distância do eixo do conector abaixo do topo do corpo	10.5 mm
Altura total	<45 mm
Número de furos passantes	4

Manuseio e instalação

Os dois conectores de RF ficam na mesma extremidade do invólucro. Limpe a superfície sem mergulhar o produto em líquido de limpeza. Se a temperatura global do produto exceder 125 °C, consulte a LCRF antes do pedido.

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.