Режекторный фильтр · 3410–3610 MHz

В каждой из полос пропускания DC–3390 MHz и 3630–7000 MHz вносимые потери не превышают 3 дБ. Оба разъёма расположены на одном торце корпуса.

Радиочастотные характеристики

Параметр	Значение
Полоса режекции	3410–3610 MHz
Подавление в полосе режекции	≥60 dB (3410–3610 MHz)
Нижняя полоса пропускания	DC–3390 MHz
Верхняя полоса пропускания	3630–7000 MHz
Вносимые потери в полосах пропускания	≤3 dB (DC–3390 MHz / 3630–7000 MHz)
КСВН в полосах пропускания	≤1.8 (DC–3390 MHz / 3630–7000 MHz)

Расчётные характеристики

Параметр	Значение
Допустимая мощность	50 W (Гарантировано конструкцией)

Типовые справочные данные серии

Типовые справочные данные, общие для конфигураций с разъёмами N-K и SMA-K.

Параметр	S12 (dB)	S11 VSWR
3350 MHz	-0.33	1.47
3390 MHz	-2.48	1.36
3395 MHz	-6.58	6.85
3400 MHz	-20.65	13.37
3405 MHz	-42.77	22.48
3410 MHz	-72.85	32.09
3450 MHz	-66.87	31.08
3500 MHz	-75.49	37.37
3550 MHz	-85.13	35.65
3610 MHz	-79.76	45.7
3615 MHz	-53.27	26.72
3620 MHz	-32.33	15.47
3625 MHz	-7.96	9.36
3630 MHz	-2.57	1.44

Типовые справочные данные серии

Типовые справочные данные, общие для конфигураций с разъёмами N-K и SMA-K.

Параметр	S12 (dB)	S11 VSWR
3650 MHz	-0.61	1.52

Механические характеристики и интерфейсы

Параметр	Значение
РЧ-разъём	SMA-K
Материал корпуса разъёма	Нержавеющая сталь 304
РЧ-импеданс	50 Ω
Покрытие поверхности	Чёрная эмаль горячей сушки
Длина корпуса	300 mm
Ширина корпуса	70 mm
Длина между наружными кромками фланцев	320 mm
Продольное расстояние между центрами крепления	310 mm
Поперечное расстояние между центрами крепления	62 mm
Диаметр сквозных отверстий	4.5 mm
Число сквозных отверстий	4
Межосевое расстояние разъёмов	32 mm
Толщина фланца	3 mm
Расстояние от оси ВЧ до верхней кромки на виде сбоку	10.5 mm
Общая высота	<45 mm

Обращение и монтаж

Оба разъёма RF расположены на одном торце корпуса. Очищайте поверхность изделия без погружения в чистящую жидкость. Если температура изделия в целом превышает 125 °C, согласуйте условия с LCRF до заказа.

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.