Режекторный фильтр · 4800–5000 MHz

Полосы пропускания: DC–4770 MHz и 5030–7000 MHz. Порты SMA-K и расчётная мощность 50 W сочетаются с корпусом 300 × 70 mm и монтажными фланцами.

Радиочастотные характеристики

Параметр	Значение
Полоса режекции	4800–5000 MHz
Подавление в полосе режекции	≥70 dB (4800–5000 MHz)
Нижняя полоса пропускания	DC–4770 MHz
Верхняя полоса пропускания	5030–7000 MHz
Вносимые потери в полосах пропускания	≤2 dB (DC–4770 MHz; 5030–7000 MHz)
КСВН в полосах пропускания	≤1.8 (DC–4770 MHz; 5030–7000 MHz)

Расчётные характеристики

Параметр	Значение
Допустимая мощность	50 W (Гарантировано конструкцией)

Типичные результаты измерений

Параметр	S12 (dB)	S11 VSWR
4700 MHz	-0.48	1.44
4750 MHz	-0.55	1.26
4770 MHz	-1.86	1.35
4780 MHz	-11.14	12.41
4790 MHz	-44.78	29.38
4800 MHz	-76.75	48.65
4840 MHz	-84.33	33.93
4920 MHz	-76.07	45.7
4980 MHz	-72.65	39.58
5000 MHz	-81.72	36.48
5010 MHz	-48.65	3.38
5020 MHz	-10.47	12.37
5030 MHz	-1.74	1.41
5050 MHz	-0.77	1.58

Типичные результаты измерений

Параметр	S12 (dB)	S11 VSWR
5100 MHz	-0.69	1.44

Механические характеристики и интерфейсы

Параметр	Значение
РЧ-разъём	SMA-K
Материал корпуса разъёма	Нержавеющая сталь 304
РЧ-импеданс	50 Ω
Покрытие поверхности	Чёрная эмаль горячей сушки
Длина корпуса	300 mm
Ширина корпуса	70 mm
Полная длина с фланцами	320 mm
Продольное расстояние между центрами крепления	310 mm
Поперечное расстояние между центрами крепления	62 mm
Диаметр сквозных отверстий	4.5 mm
Межосевое расстояние разъёмов	32 mm
Толщина фланца	3 mm
Расстояние от верхней поверхности корпуса до оси разъёма	10.5 mm
Общая высота	<45 mm
Число сквозных отверстий	4

Обращение и монтаж

Оба разъёма RF расположены на одном торце корпуса. Очищайте поверхность изделия без погружения в чистящую жидкость. Если температура изделия в целом превышает 125 °C, согласуйте условия с LCRF до заказа.

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.