


10000–18000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.8 dB (типичное); Уровень ограничения: 17 dBm (типичное) / 18 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 45 dBm (максимальное) ($\tau = 200\ \mu\text{s}$; $D = 30\%$). Размеры кристалла: $1.6 \times 0.85 \times 0.1\ \text{mm}$.



RF-параметры · TA = +25 °C

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Значение	Единица
Рабочая частота	-	10000	-	18000	10000–18000	MHz
Вносимые потери	-	-	0.8	-	-	dB
Входной КСВН	-	-	1.6	1.8	-	-
Выходной КСВН	-	-	1.6	1.8	-	-
Уровень ограничения	-	-	17	18	-	dBm
Максимальная импульсная входная мощность	-	-	-	45	$\tau = 200\ \mu\text{s}$; $D = 30\%$	dBm


Условия окружающей среды

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Температура хранения	-	-65	-	150	°C
Рабочая температура	-	-55	-	125	°C

Размеры кристалла

Параметр	Значение	Единица
Размеры кристалла	1.6 × 0.85 × 0.1	mm

Габаритный чертеж



Все размеры указаны в мм [дюймах].

Назначение контактных площадок

Выводы	Обозначение	Функция	Примечания
2	RF_in	Вход RF	50 Ω
5	RF_out	Выход RF	50 Ω
1, 3, 4, 6	GND	Площадка земли для зондовых измерений	-

Текущая публикация · 1.4 · 2026-10-27. Обновлено описание изделия или редакционные материалы. Заменяет редакцию 1.3.

Монтаж кристалла и последовательность смещения

На входе и выходе встроены разделительные конденсаторы.

Область применения механического чертежа

Размерная схема в мм по исходной документации. Содержит частичные данные и не является полным чертежом для изготовления или монтажа проволочных соединений.

Характеристики


Графики из исходной спецификации. При чтении каждого графика учитывайте указанные для него рабочие условия.

Согласование входа и выхода; Вносимые потери.

Указание на исходной странице: TA=+25°C. График перерисован по исходному рисунку; считываемые значения приблизительны.

VSWR

IL



[Источник](#)

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.